

Integreret 2 x 35 watt (RMS) forstærker
1 x kabelført indgang/1 x Bluetooth-indgang
Skifter mellem enkeltstående eller forbundet kredsløb
IR-fjernbetjening medfølger
BT kan deaktiveres



CS-1900P er baseret på Visions passive loftshøjttalere, men har en effektiv forstærker på 70 watt indbygget. Disse professionelle højttalere, der er nemme at bruge og praktisk talt usynlige, er ideelle til mødelokaler, der kan opdeles, eller til hjemmet.

Ændring af lokalets indretning?

Til conferencecentre, der har mødelokaler, der kan opdeles til mindre mødelokaler, kan et relæ skifte mellem tilstanden "enkeltstående" og "forbundet kredsløb".

Bluetooth

Nem at oprette forbindelse til. Bluetooth kan deaktiveres via fjernbetjeningen eller RS-232.

Omdøb Bluetooth, angiv pinkode

Opret forbindelse via USB, og kørs software (se fanen Downloads) for at omdøbe og angive pinkoden. Højttalerne kan gemme oplysninger på op til otte parrede enheder. Selvom du ændrer pinkoden, vil disse otte enheder stadig oprette forbindelse uden at skulle bruge den nye pinkode. Når du parrer den 9. enhed, skal du angive adgangskoden igen for den første enhed for at oprette forbindelse.

Automatisk skift

Vælg at ændre automatisk til Bluetooth-indgang, når en enhed parres, eller skift manuelt.

Fjernbetjening

Den medfølgende IR-fjernbetjening giver brugeren fuld kontrol, inklusive justering af bas og diskant.

IR for og bag

Skift mellem den forreste IR-modtager eller den bageste IR-modtager, selv ved brug af et kabelført styresystem, eller slå dem fra.

Master/Slave

Forstærkeren ligger i "master" højttaleren, som har tilslutningspanelet, og en højttalerudgang opretter forbindelse til den medfølgende passive "slave" højttaler.

Forbundet kredsløb

Hvis du skal bruge to sæt til rummet, giver en lydudgang dig mulighed for at viderebringe lydsignalet til et andet sæt CS-1900P. Du kan faktisk forbinde så mange sæt, som du har brug for, i et kredsløb ved hjælp af denne lydudgang på referenceniveau.

RS-232

Til integration i et kontrolleret lydvisuelt miljø kan højttalerne kontrolleres med RS-232-koder (serie). Visions Techconnect Control kan bruges til at kontrollere højttalerne.

Hukommelse

Når strømmen slås til på væggen, tændes CS-1900P automatisk og vender tilbage til de tidligere input- og lydstyrkeindstillinger.

Tovejs med Kevlar-driver

Bas- og diskant-højttaler med tovejs design med kvalitetsmaterialer og en passiv overgang giver en uovertruffen lyd.

Automatisk standby

Hvis forstærkeren ikke opfanger noget input i ti minutter, vil den automatisk gå i standby-tilstand.

Bluetooth-enhed IKKE PARRET, når den går i standby: Højtalerne aktiveres, når du parrer en enhed eller afspiller lyd via referenceniveau-indgangen.

Bluetooth-enhed PARRET, når den går i standby: Hvis kun BT-indgangen var valgt, vil Bluetooth-kilden aktivere højttalerne. Hvis kun referenceniveau-indgangen var valgt, vil en referenceniveau-indgang aktivere højttalerne.

Automatisk standby kan deaktiveres med fjernbetjeningen.

Magnetisk gitter

Gitteret uden indfatning klikkes på plads, når højttalerne er fastgjort.

Nem at montere

En udskæringsskabelon er inkluderet, så montøren nemt kan se udskæringslinjen i loftspladen. Skær et 198 mm hul, og sæt højttalerne ind. Det er hurtigt og nemt.

SPECIFIKATIONER

HØJTTALERMÅL

232 x 95 mm (diameter 224 mm uden gitter)

UDSKÆRINGSSTØRRELSE

198 mm

PAKKESTØRRELSE

253 x 253 x 273 mm

HØJTTALERVÆGT MASTER

1,3 kg

HØJTTALERVÆGT SLAVE

1,2 kg

KARTONVÆGT

4,0 kg (pr. par)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Plast (ABS)

FARVE

hvid

FORSTÆRKERUDGANG

2 x 35 watt (RMS)

BASHØJTTALER

6,5" Kevlar

DISKANTHØJTTALER

0,5" Silke

UDGANGSIMPEDANS

8 ohm

FØLSOMHED

89 dB (1w/1m)

FREKVENSRESPONS

80 Hz-20 kHz

STRØMFORBRUG

≤ 70 w

REFERENCENIVEAU-INDGANG

1 x 2-Phono og 1 x 3,5 mm Minijack (Ikke summeret, tilslutning af minijack vil afbryde phono-indgangen)

HØJTTALERUDGANG

Phoenix-stik

INDGANG VIA FORBUNDET KREDSLØB

3,5 mm minijack

UDGANG VIA FORBUNDET KREDSLØB

3,5 mm minijack

HØJTTALERINDGANG

Phoenix-stik

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x højttalerkabel 5 m lang 1 x fjernbetjening (batteri medfølger: CR2025 3V Li-Mn)

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 24 volt/3 amp. Transformer i laptop-stil

INDEHOLDER 4 X 0,5 M FIGUR-8-STRØMKABLER

Storbritannien/EU/USA/Australien

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

1,5 m

TRANSFORMERENS MÅL

120 x 52 x 32 mm

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, CE/EMC, IEC, RCM-SDOC, RCM-POC, BT, CE-RED, FCC-BT3, FCC-BT4, REACH, UKCA

EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)

TC2 P24V3A [EU SAP: 3940953/ US SAP: 13445528]

EKSTRA FJERNBETJENING

CS-1900P_RC [EU SAP: 7330258 / US SAP: tbc]