

Amplificatore da 2 x 35 watt (RMS) integrato
 1 ingresso cablato / 1 ingresso Bluetooth
 Commutazione tra modalità indipendente e a cascata
 Telecomando a infrarossi incluso
 Possibilità di disattivare il BT



I CS-1900P sono basati sugli altoparlanti passivi da soffitto Vision, ma dispongono anche di un potente amplificatore integrato da 70 watt. Facili da usare e praticamente invisibili, questi altoparlanti di livello professionale sono ideali a casa o nelle sale riunioni divisibili.

Flessibilità per sale divisibili

Per i centri conferenze dotati di sale riunioni che possono essere suddivise in sale più piccole, è possibile utilizzare un relè per passare dalla modalità "indipendente" alla modalità "a cascata" e viceversa.

Bluetooth

Facile da collegare. Il Bluetooth può essere disattivato tramite telecomando o RS-232.

Possibilità di rinominare il Bluetooth e impostare il PIN

Effettuando il collegamento tramite USB ed eseguendo il software (vedere la scheda dei download) è possibile rinominare il dispositivo e impostare il PIN. Gli altoparlanti memorizzano i dati di un massimo di otto dispositivi associati. Anche cambiando il PIN, gli otto dispositivi continueranno a collegarsi senza bisogno del nuovo PIN. Associando un nono dispositivo, sarà necessario inserire di nuovo la password per ricollegare il primo dispositivo.

Commutazione automatica

Quando si associa un dispositivo, è possibile passare automaticamente all'ingresso Bluetooth o eseguire manualmente la commutazione.

Telecomando

Il telecomando a infrarossi incluso garantisce un controllo totale, anche per la regolazione di bassi e alti.

RICEVITORE IR ANTERIORE E POSTERIORE

Commutazione tra il ricevitore a infrarossi anteriore e quello posteriore (se si utilizza un sistema di controllo cablato) o disattivazione degli stessi.

Master/slave

L'amplificatore è alloggiato all'interno dell'altoparlante "master", che ospita anche il pannello dei collegamenti e un'uscita per il collegamento all'altoparlante "slave" passivo incluso.

Collegamento a cascata

Se occorrono due coppie di altoparlanti all'interno di una sala, un'uscita audio consente di inoltrare il segnale audio alla seconda coppia di CS-1900P. Questa uscita audio a livello di linea consente infatti di collegare a cascata tutte le coppie di altoparlanti necessarie.

RS-232

Per l'integrazione in un ambiente audiovisivo controllato, gli altoparlanti possono essere gestiti mediante codici (seriali) RS-232. Per comandarli è possibile utilizzare il dispositivo di controllo Techconnect Control Vision.

Memoria

Attivando l'alimentazione dalla parete, i CS-1900P si accendono automaticamente ripristinando le impostazioni di ingresso e volume memorizzate in precedenza.

A 2 vie con driver in Kevlar

Modello a 2 vie con woofer e tweeter realizzato con materiali di qualità e un crossover passivo per un audio eccellente.

Standby automatico

Se l'amplificatore non rileva alcun segnale in entrata per dieci minuti, entra automaticamente in modalità standby.

Dispositivo Bluetooth NON ASSOCIATO all'attivazione della modalità standby: gli altoparlanti si riattivano nel momento in cui si associa un dispositivo o si riproducono dati audio attraverso l'ingresso a livello di linea.

Dispositivo Bluetooth ASSOCIATO all'attivazione della modalità standby: se in precedenza è stato selezionato l'ingresso BT, gli altoparlanti vengono riattivati solo dalla sorgente Bluetooth. Se è stato selezionato l'ingresso a livello di linea, gli altoparlanti vengono attivati solo da un ingresso a livello di linea.

È possibile disattivare lo standby automatico mediante il telecomando.

Griglia magnetica

La griglia senza cornice si aggancia dopo che gli altoparlanti sono stati fissati.

Semplice da installare

In dotazione è inclusa una sagoma che consente all'installatore di tracciare con semplicità la linea di taglio sul pannello del soffitto. È sufficiente praticare un foro da 198 mm e installare l'altoparlante; è semplice e rapido

SPECIFICHE

DIMENSIONI DELL'ALTOPARLANTE

232 x 95 mm (diametro senza griglia: 224 mm)

DIMENSIONI DI RITAGLIO

198 mm

DIMENSIONI CONFEZIONE

253 x 253 x 273 mm

PESO DELL'ALTOPARLANTE MASTER

1,3 kg

PESO DELL'ALTOPARLANTE SLAVE

1,2 kg

PESO DELL'IMBALLO

4,0 kg (per coppia)

MATERIALE STRUTTURA

Plastica (ABS)

COLORE

bianca

USCITA AMPLIFICATORE

2 x 35 watt (RMS)

WOOFER

6,5" in Kevlar

TWEETER

0,5" seta

IMPEDENZA IN USCITA

8 ohm

SENSIBILITÀ

89 dB (1 W/m)

RISPOSTA IN FREQUENZA

80 Hz-20 kHz

POTENZA ASSORBITA

≤ 70 w

INGRESSO A LIVELLO DI LINEA

1 x 2-Phono e 1 x 3,5 mm Minijack (Non sommati, collegando il Minijack si disconetterà l'ingresso phono)

USCITA ALTOPARLANTE

connettore Phoenix

INGRESSO A CASCATA

mini-jack da 3,5 mm

USCITA A CASCATA

mini-jack da 3,5 mm

INGRESSO ALTOPARLANTE

connettore Phoenix

ACCESSORI INCLUSI

1 cavo per altoparlanti, 5 m 1 telecomando (batteria inclusa: CR2025 3V Li-Mn)

ALIMENTAZIONE

Alimentatore esterno CA da 100-240 V, 50/60 Hz, 24 volt/3 amp
Trasformatore tipo laptop

INCLUDE 4 CAVI DI ALIMENTAZIONE "FIGURE-8" DA 0,5 M

UK/EU/US/AU

LUNGHEZZA CAVO CC

1,5m

DIMENSIONI DEL TRASFORMATORE

120 x 52 x 32 mm

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, CE/EMC, IEC, RCM-SDOC, RCM-POC, BT, CE-RED, FCC-BT3, FCC-BT4, REACH, UKCA

ALIMENTATORE (PSU, POWER SUPPLY UNIT) DI RICAMBIO

TC2 P24V3A [SAP: 3940953]

RICAMBIO TELECOMANDO

CS-1900P_RC [EU SAP: 7330258 / US SAP: tbc]