



Pair 60W Aktive Højtalere

SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308

visionaudiovisual.com/sp-1800p

Integreret 2 x 30 watt (RMS) analog forstærker
To indgange, med IR-fjernbetjening
RS-232-kontrol
Bluetooth-indgang

Visions kvalitetshøjtalere med egen strømforsyning til boghylder er bygget til alle audiovisuelle præsentationsformål i klasseværelser, mødelokaler, barer og restauranter. De er nemme at installere og lyder rigtig godt!

VISION



Seriell kontrol

RS-232-kontrol betyder, at SP-1800P kan betjenes fra et kontrolsystem, som f.eks. Crestron eller AMX, eller via Visions eget Techconnect Control.

Automatisk standby

SP-1800P-funktion med automatisk standby, der sparer strøm. Denne funktion kan deaktiveres via fjernbetjeningen eller et kontrolsystem.

Fjernbetjening

Alle funktioner vises på IR-fjernbetjeningen, også justering af bas og diskant.

Basrefleks

En port til basrefleksen giver bashøjtaleren et større udsving, hvilket giver bashøjtaleren mulighed for at frembringe lavere frekvenser, og den faseforskudte bevægelse af luft fra bag på bashøjtaleren til foran forstærker bassen endnu mere.

5,25" bashøjtaler

De er kun 240 mm høje og bruger en 5,25 tommer bashøjtaler – den mest populære størrelse til anvendelse i klasseværelset, mødelokalet og konferencelokalet.

Vandret C-beslag

De justerbare beslag giver mulighed for nemt at indstille vinkler i mellem 30° op eller 30° ned. Du kan også undlade beslagene og sætte højttalerne på hylden

Robust gitter

Et attraktivt og solidt metalgitter beskytter driverne fysisk.

Stor lyd

Disse højttalere bruger tre drivere: bashøjtaler, mellemtonehøjtaler og diskant-højtaler. Der skal altid indgås et kompromis, når en driver skal frembringe et bredt område af frekvenser, så opdeling af det soniske område i tre betyder, at hver driver har et smallere område af frekvenser at frembringe, hvilket resulterer i mindre forvrængning og en klarere lyd.

Hukommelse


Når strømmen tilsluttes, tændes SP-1800P automatisk og husker tidligere input- og lydstyrkeindstillinger. Når strømmen vender tilbage, er højttalerne automatisk tændt igen.

Bluetooth

Tilslut trådløst fra din telefon eller bærbare computer. Højttalere kan skifte automatisk fra referenceniveau-indgang efter brugers valg, når Bluetooth er parret.

Omdøb Bluetooth

Opret forbindelse til en PC via USB for at omdøbe og indstille PIN-koden.



MANUAL

Manual

DA PDF 1.69 MB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/SP-1800PBT/manuals/SP-1800PBT_manual_dk.pdf

Manual dk

DA PDF 1.69 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_dk.pdf

Manual en v2

EN PDF 2.40 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_en_v2.pdf

CAD

CAD

ZIP 276.80 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/cad/SP-1800P.zip>

CAD

VND.DWG 329.01 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800P.dwg>

SOFTWARE

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

X-DOSEXEC 30.42 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.exe

IMAGE

Product Images

ZIP 8.05 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/images/SP-1800P.zip>

SPECIFICATIONS

PRODUKTMÅL

244 x 180 x 174 mm / 9,61" x 7,1" x 6,85" (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

465 x 205 x 270 mm / 18,3" x 8,1" x 10,63"

PRODUKTVÆGT

4,78 kg / 10,54 lbs (pr. par)

VÆGT MED EMBALLAGE

5,25 kg / 11,57 lbs (pr. par)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

ABS

FARVE

Hvid

FORSTÆRKERUDGANG

2 x 30 watt (RMS)

BASHØJTTALER

5.25"

DISKANTHØJTTALER

0.5" + Piezo 1"

INDGANG 1

Minijack (3,5 mm)

INDGANG 2

2-Phono (RCA)

HØJTTALERUDGANG

Aftagelig phoenix-type

HØJTTALERINDGANG (PÅ SLAVE)

Uisoleret leder skruetype

UDGANGSIMPEDANS

4 ohm

FØLSOMHED

85 dB (1W/1m)

FREKVENSRESPONS

50Hz-20kHz

STRØMFORBRUG

≤ 100 w

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 16 volt / 5,4 amp

TRANSFORMER I LAPTOP-STIL

INDEHOLDER 4 X 0,5 M (1,6 FT) FIGUR-8-STRØMKABLER

Storbritannien/EU/USA/Australien

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

1,5 m (4,9 ft)

TRANSFORMERENS MÅL

149 x 59 x 35 mm / 5,9" x 2,3" x 1,4"

MEDFØLGENDE TILBEHØR

2 x vægbeslag 1 x Euro figur-8 strømkabel 0,5 m (1,6) lang 1 x UK figur-8 strømkabel 0,5 m (1,6) lang 1 x AU figur-8 strømkabel 0,5 m (1,6) lang 1 x US figure-8 strømkabel 0,5 m (1,6) lang 1 x højttalerkabel 0,5 m (1,6) lang 1 x fjernbetjening (batteri medfølger: CR2025 3V Li-Mn) 1 x Male to Male 9-Pin Serial adaptor

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

SP-1800PBT [SAP:4313061]

EKSTRA FJERNBETJENING

SP-1800P RC [SAP: 3940954]

EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)

TC2 P16V5.4A [SAP:3824152]

VISION