



Par 60w Ativo Altifalantes

SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308

vav.link/pt-pt/sp-1800pbt

Amplificador analógico 2 x 30 Watt (RMS) integrado

Duas entradas, telecomando por IV incluído

Controlo RS-232

Entrada Bluetooth

Os altifalantes de prateleira alimentados da Vision, de alta qualidade, foram concebidos especialmente para ambientes de apresentações audiovisuais, como salas de aula e salas de reuniões, ou bares e restaurantes. São fáceis de instalar e têm um som fantástico!



Controlo de série

O controlo RS-232 significa que o SP-1800P pode ser controlado através de um sistema como o Crestron ou o AMX, ou pelo Techconnect Control da Vision.

Modo de espera automático

O SP-1800P dispõe do modo de espera automático, que poupa energia. Esta funcionalidade pode ser desativa através do telecomando ou de um sistema de controlo.

Telecomando

O telecomando por IV disponibiliza uma gama completa de opções, incluindo a regulação de graves e agudos.



Reflexão de graves

Uma porta de reflexão de graves permite uma maior amplitude do woofer, que assim produz frequências mais baixas, e o movimento de ar retardado por fases da parte de trás para a frente do woofer reforça ainda mais os graves.

Woofer de 5,25"

Têm 240 mm de altura e um woofer de 5,25 polegadas – o tamanho mais utilizado para aplicações em salas de aula, salas de reunião e salas de direção.



Suporte horizontal em C

Os suportes reguláveis permitem ao instalador alterar facilmente o ângulo 30° para cima ou para baixo. Ou não ajustar os suportes e utilizar os altifalantes como numa prateleira.


Grelha resistente

Atrativa e robusta, a espessa grelha metálica protege os controladores de interferências físicas.



Som potente

Estes altifalantes utilizam três controladores: um woofer, um squawker e um tweeter. Utilizar um controlador para produzir uma vasta gama de frequências é sempre uma solução de compromisso, pelo que a divisão da gama sonora em três significa que cada controlador tem uma gama de frequências mais estreita para produzir, o que resulta em menor distorção e num som mais nítido.



Memória

Quando a energia é ligada, os SP-1800P ativam-se automaticamente e lembram-se das configurações anteriores de entrada e volume. Restabelecer a energia faz com que os altifalantes se ativem automaticamente.

Bluetooth

Ligação do seu telemóvel ou portátil sem necessidade de fios. Se o utilizador quiser, os altifalantes realizam a comutação automática da entrada de nível de linha, quando um dispositivo Bluetooth for emparelhado.

Mudar o nome Bluetooth

Ligação a um PC através de USB, para mudar o nome e definir o PIN.

VISION

Summed Inputs

The two inputs are summed to avoid the need to switch.



VISION

MANUAL

Manual pt

PT-PT PDF 1.69 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_pt.pdf

Manual en v2

EN PDF 2.40 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_en_v2.pdf

CAD

CAD

ZIP 276.80 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/cad/SP-1800P.zip>

CAD

VND.DWG 329.01 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/cad/SP-1800P.dwg>

SOFTWARE

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

X-DOSEXEC 30.42 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.exe

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

ZIP 30.37 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.zip

IMAGE

Product Images

ZIP 8.05 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/images/SP-1800P.zip>

Product Images

PNG 2.32 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800PBT.png>

Serial rear

PNG 1.14 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_serial_rear.png

Serial rear angle

PNG 948.39 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_serial_rear_angle.png

Front

PNG 2.44 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front.png

Front angle

PNG 1.37 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front_angle.png

Dims

PNG 19.28 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_dims.png

Frequency response

JPEG 318.33 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_frequency_response.jpg

Front elevation dims

PNG 9.74 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_front_elevation_dims.png

Remote 1

PNG 67.95 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/CS_1800P_remote_1.png

Menu

PNG 0.99 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800PBT/images/SP-1800P_menu.png

SPECIFICATIONS

DIMENSÕES DO PRODUTO

244 x 180 x 174 mm / 9,61" x 7,1" x 6,85" (altura x largura x profundidade, para cada altifalante)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

465 x 205 x 270 mm / 18,3" x 8,1" x 10,63"

PESO DO PRODUTO

4,78 kg / 10,54 lbs (por par)

PESO EMBALADO

5,25 kg / 11,57 lbs (por par)

MATERIAL DE FABRICO

ABS

COLOR

Branco

SAÍDA DO AMPLIFICADOR

2 x 30 watts (RMS)

WOOFER

5,25"

TWEETER

0,5" + piezo 1"

ENTRADA 1

Minificha (3,5 mm)

ENTRADA 2

RCA 2 canais

SAÍDA DO ALTIFALANTE

tipo Phoenix, amovível

ENTRADA DO ALTIFALANTE (NO SECUNDÁRIO)

Parafuso de tipo fio nu

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA

4 Ohm

SENSIBILIDADE

85 dB (1 W / 1 m)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

50Hz-20kHz

CONSUMO DE ENERGIA

≤ 100 w

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

100-240 V 50/60 Hz CA Fonte de alimentação externa – 16 Volt / 5,4 amp

TRANSFORMADOR TIPO PORTÁTIL

INCLUI 4 CABOS DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR C7/C8 DE 0,5 M (1,6 PÉS)

modelos inglês/europeu/americano/australiano

COMPRIMENTO DO CABO DE CC

1,5 m (4,9 pés)

DIMENSÕES DO TRANSFORMADOR

149 x 59 x 35 mm / 5,9" x 2,3" x 1,4"

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

2 suportes para parede 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo europeu, de 0,5 m (1,6') 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo inglês, de 0,5 m (1,6') 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo australiano, de 0,5 m (1,6') 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo americano, de 0,5 m (1,6') 1 cabo de altifalante com 5 m (16,4') de comprimento 1 telecomando (pilhas incluídas: CR2025 3V Li-Mn) 1 Adaptador de série macho para macho, de 9 pinos

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH

REFERÊNCIA PARA PEDIDO

SP-1800PBT [SAP:4313061]

TELECOMANDO POR INDEPENDENTE

SP-1800P RC [SAP: 3940954]

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE (PSU)

TC2 P16V5.4A [SAP:3824152]

BLUETOOTH VERSION

4.0

VISION