

Distribuerer HDMI via et netværk
H.265-komprimering
One-to-One direkte via et LAN eller direkte
One-to-Many via LAN
Infrarød passage
USB 1.1-transmission



TC-HDMIIP/3 konverterer HDMI-signaler til TCP/IP-pakker til transmission via et standard-LAN-netværk. Da der ikke er noget synligt tab af videokvalitet, er det perfekt til virksomheder og digital skiltning.

Pas på billige alternativer, der overfylder dit netværk!

One-to-Many (En til mange)

Har du brug for at få vist én kilde på mange skærme? Dette produkt multicaster, så du kan have én sender til kilden, og have over 100 x modtagere på netværket - én til hver skærm. Kun én sender pr. netværk.

Punkt-til-punkt uden LAN

Punkt-til-punkt uden LAN Tilslut én sender direkte til en modtager, og omgå et netværk fuldstændigt. Dette virker med et standard-CAT6-kabel på op til 150 m ved et kabel af høj kvalitet.

HD

Fuldt HDCP 1.4-kompatibel og understøtter opløsninger op til 1920 x 1200 ved 60 Hz.

Lyd

Der sendes digital lyd, der er indkodet i HDMI-signalet.

Infrarød passage

Kontrollér kildeenheden fra skærmen med den infrarøde passage. Der medfølger et IR-blaster- og modtagerkabel, der understøtter standard 20-60 kHz IR-signaler.

Plug and Play

EDID (extended display identification data) sendes automatisk igennem. Du skal blot tilslutte det hele, så virker det med det samme.

Dobbelt strømforsyning

Dette produkt kræver en strømforsyning til hver sender og modtager. Det bruger ikke PoE.

Flere kilder

Hvis du har brug for mere end én kilde, der skal distribueres via ét fysisk LAN, kan du bruge virtuelle LAN-netværk til at adskille topologierne. Systemerne holdes adskilt og kan ikke bruges som en matrix. En DHCP-kontakt tildeler IP-adresser til hvert slutpunkt og bruges til at oprette vLAN-netværkene.

USB via netværk

Kan understøtte USB-version 1.1 fra senderen til alle modtagere. Hver modtager har to USB-porte for ekstra fleksibilitet. Dette er til eksterne USB-enheder, såsom tastatur, men ikke til applikationer, der kræver høj båndbredde, såsom interaktive skærme.

