

Distribuye HDMI mediante una red

Compresión H.265

De uno a uno directamente a través de una LAN o, bien, directamente

De uno a varios a través de una LAN

Distribuidor de señal de infrarrojos

Transmisión USB 1.1



El TC-HDMIIP/3 convierte la señal HDMI en paquetes TCP/IP para su transmisión a través de una red LAN estándar. No presenta pérdidas perceptibles en la calidad del vídeo, por lo que resulta perfecto para aplicaciones empresariales y de señalización digital.

¡Tenga cuidado con muchos productos alternativos «baratos» que encuentre por Internet!

De uno a varios

¿Necesita que se visualice en varias pantallas el contenido de una sola fuente? Este producto transmite mediante multidifusión, por lo que puede tener un transmisor para la fuente y configurar la red con más de 100 receptores: uno para cada pantalla. Tan solo es necesario contar con un transmisor por red.

Punto a punto sin LAN

Puede conectar un transmisor directamente a un receptor y prescindir completamente de una red. Para ello, debe utilizarse un cable CAT6 estándar de hasta 150 m (492 pies) en un cable de alta calidad.

HD

Totalmente compatible con HDCP 1.4, admite resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz.

Audio

Transmite audio digital codificado en la señal HDMI.

Distribuidor de señal de infrarrojos

Controle el dispositivo fuente desde la pantalla con el distribuidor de señal de infrarrojos. Se incluye un emisor de infrarrojos y un cable receptor, y admite señales de infrarrojos estándar de 20-60 kHz.

Instalación automática

Los datos EDID (datos de identificación de pantalla extendida) se transmiten de manera automática. Basta con realizar todas las conexiones y funcionará inmediatamente.

Doble alimentación

Este producto requiere una fuente de alimentación para cada transmisor y receptor. No dispone de alimentación a través de Ethernet (PoE).

Varias fuentes

Si necesita distribuir más de una fuente a través de una LAN física, puede utilizar LAN virtuales para separar las topologías. Los sistemas se mantienen independientes y no pueden usarse como una matriz. Un conmutador DHCP asigna direcciones IP a cada extremo y se utiliza para crear las LAN virtuales.

USB a través de la red

Admite la versión 1.1 de USB desde el transmisor a todos los receptores. Cada receptor tiene dos puertos USB para mayor flexibilidad. Esto es para periféricos con USB, como teclados, ratones, pero no para aplicaciones que requieren un gran ancho de banda, como pantallas interactivas.