

# trådløs HDMI & mDP

TC-HDMIW30 EU SAP: 4360679 US SAP: 12939506

[vav.link/da/tc-hdmiw30](http://vav.link/da/tc-hdmiw30)

Sender HDMI trådløst op til 30 m (98 ft)

Senderen tilsluttes mDP på bærbar computer eller HDMI-porte

Op til 1920 x 1080 pixels (HD)



Send indhold fra din bærbare computer direkte til en fladskærm eller en projektor uden problemer. Tilslut senderdonglen til din bærbare computers HDMI-port eller Mini-DisplayPort, og den vil automatisk begynde at sende til modtageren, der er tilsluttet skærmen. Du behøver ingen programmer eller drivere.



## Præsentationsprogrammer

Dette produkt kan anvendes med enhver HDMI-enhed, som f.eks. Blu-Ray, men er optimeret til anvendelse i klasse- og mødelokaler. Brugervenligheden vil fjerne alle tekniske problemer, så talerne kan koncentrere sig om deres præsentation.

## 30 m rækkevidde

En intern antenne i senderen giver en rækkevidde på op til 30 m for HD-indhold – eller op til 50 m i et åbent område. For tæt på eller for langt væk vil forringe billedkvaliteten. Den anvender samme frekvenser som wi-fi, så den vil virke igennem skillevægge, men ydelsen falder med afstanden og fysiske forhindringer. Derfor anbefaler vi anvendelse i samme lokale.

## Intet kabelrod

Skift til trådløs, så du undgår grimt kabelrod. Hold dine omgivelser rene og ryddelige.

## 5GHz

Den benytter 5 GHz-frekvensbåndet og anvender dynamisk frekvensvalg (dynamic frequency selection DFS) til at vælge en ryddet kanal før transmission. Signalet er sikret med 128 bit AES-kryptering.

## Haledesign

De to inputkabler er korte »haler«, som forhindrer senderdonglen i at blokere andre porte på din pc.

## HDMI

Det er HDMI 1.3 med HDCP 1.2-kompatibilitet. ARC (Audio Return Channel) og Ethernet er ikke understøttet.

## Lav ventetid

TC-HDMIW30 har en ventetid på mindre end 200 millisekunder – 1/5 af et sekund. HD Video er kontinuerligt og uden driftsforstyrrelser.

## IR Passthrough

Med IR blaster- og modtagerkabler til styring af kildeenheden fra fjernskærmen. Understøtter 20-60 KHz frekvenser.

## Reservestrøm

Senderen skal bruge 500-1000 mA til drift. HDMI-porte bør have en udgangsspænding på 55 mA, men de fleste bærbare computere har langt mere, og i de fleste tilfælde vil det virke. Hvis ikke, så brug det medfølgende USB-kabel til at få yderligere strøm fra en USB-port.



VISION

### **Andre skærmporte**

Hvis din computer har Mini-HDMI, DisplayPort eller VGA, har Vision alle de adaptere, du skal bruge til at få det til at fungere. [Klik her for at se dem.](#)



**VISION**

## MANUAL

Manual

**DA PDF 259.10 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/manuals/TC-HDMIW30\\_manual\\_dk.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/manuals/TC-HDMIW30_manual_dk.pdf)

Manual

**EN PDF 1.00 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/manuals/TC-HDMIW30\\_manual\\_en.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/manuals/TC-HDMIW30_manual_en.pdf)

## IMAGE

Product Images

**ZIP 10.19 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30.zip>

Product Images

**PNG 0.97 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30.png>

Rear

**PNG 1.02 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30_rear.png)

Front

**PNG 1.34 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30_front.png)

Front angle

**PNG 0.99 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30\\_front\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30_front_angle.png)

## SPECIFICATIONS

### SENDERMÅL

87 x 40 x 17 mm / 3,4" x 1,6" x 0,67" (længde x bredde x højde)

### MODTAGERMÅL

97 x 79 x 21 mm / 3,8" x 3,1" x 0,8" (længde x bredde x højde)

### STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 x 150 x 80 mm / 7,9" x 5,9" x 3,1" (længde x bredde x højde)

### PRODUKTVÆGT TX

300 g / 0,06 lbs

### PRODUKTVÆGT RX

220 g / 0,49 lbs

### VÆGT MED EMBALLAGE

650 g / 1,43 lbs

### KONSTRUKTIONSMATERIALE

Tx plast / Rx metal

### FARVE

Hvid

### MAKS. UNDERSTØTTET VIDEOFORMAT

1920x1080 / 1080P @ 60Hz

### VIDEO

HDMI 1.3 med HDCP 1.2

### MAKS. OVERFØRSELSSHASTIGHED

10,2 Gbps

### TMDS-SIGNAL

0,7~1,5 Vp-p

### DDC SIGNAL

5Vp-p

### LYD

Stereo

### IR PASSBACK

20-60KHz

### MAKS. INPUT- OG OUTPUTKABELLÆNGDE

Op til 5 m

### ELEKTROSTATISK BESKYTTELSE

Kontakt og luftaftræksniveau 3 IEC 61000-4-2

### DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE

0-40°C

### DRIFTSLUFTFUGTIGHEDSOMRÅDE

< 80 relativ luftfugtighed (ingen kondensation)

### MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES, GENNEMSNITSTID MELLEM FEJL)

> 30.000 timer

### SENDERS STRØMFORBRUG

3 watt

### MODTAGERS STRØMFORBRUG

5 watt

### VENTETID

< 200 ms

### MAKSIMAL AFSTAND

30 m

### KRYPTERING

128 bit AES

### TILSLUTNINGER PÅ SENDER

1 x HDMI-stik – guldbelagt input 1 x jævnstrøm – mini-USB-B til ekstra strøm efter behov 1 x 3,5 mm minijackstik – til IR blaster

### TILSLUTNINGER PÅ MODTAGER

1 x HDMI-udgang (type A) 1 x jævnstrøm – phoenix-stik 1 x 3,5 mm minijackstik – til IR-modtager

### STRØMFORSYNING

100-240 v AC 50/60 Hz 5 volt/2 amp 10 watt

### USB-A-STIK

### JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

1,2 m / 3,9 ft

### TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET

### MEDFØLGENDE UDSKIFTELIGE STIK

Storbritannien/EU/USA/Australien

### TRANSFORMERENS MÅL

66 x 43 x 32 mm / 2,6" x 1,7" x 1,3"

### MEDFØLGENDE TILBEHØR STRØM TIL TX

1 x USB-A til mini-USB-B-kabel, hvidt, længde: 450 mm / 18" 1 x USB-A til mini-USB-B-kabel, hvidt, længde: 130 mm / 5,1"

### MEDFØLGENDE TILBEHØR TILSLUTNINGER PÅ KILDE

1 x HDMI-kabel, hvidt, længde: 130 mm / 5,1" 1 x Mini DP til HDMI-kabel, hvidt, længde: 200 mm / 7,9"

### MEDFØLGENDE TILBEHØR IR-TILSLUTNINGER

1 x IR Blaster-kabel, sort, længde: 1 m / 3,3 ft 1 x IR-modtagerkabel, sort, længde: 1 m / 3,3 ft

### GARANTI

Livslang returret til forhandler

# VISION



**VISION**



**VISION**