

Amplificatore digitale 2 x 25 W (RMS) a 8 ohm estremamente compatto
2 ingressi stereo (ingresso 1 duplicato sulla parte anteriore e su quella posteriore)
Telecomando IR incluso



Grazie a chip di amplificazione digitale a bassa impedenza tecnologicamente all'avanguardia, il nuovo modulo Techconnect Amp offre una potenza di 2 x 25 watt RMS (a 8 ohm) ma occupa soltanto lo spazio di un modulo Techconnect a doppia apertura. Adatto per sale riunioni, musei e ambienti destinati a presentazioni.

Ingresso sul pannello anteriore

Due ingressi sono collegati alla parte posteriore con connettori Phoenix rimovibili, ma l'ingresso 1 è anche duplicato sul pannello anteriore con una presa mini-jack, per maggiore praticità. Quando è in uso, questo ingresso "seminormalizzato" scollega il terminale posteriore.

Amplificatore di classe D

Gli amplificatori digitali non utilizzano corrente a meno che non stiano amplificando un segnale, anche se sono accesi a pieno volume; ciò significa che, a meno che non stiano ricevendo un segnale in ingresso, sono effettivamente spenti. Gli amplificatori digitali offrono inoltre il vantaggio di funzionare a freddo, quindi non è necessaria la presenza di ingombranti dissipatori di calore.

Potenza per quattro altoparlanti

Non bisogna lasciarsi ingannare dalle dimensioni: il modulo Techconnect Amp è in grado di supportare un carico di 4 ohm, consentendo di alimentare fino a quattro altoparlanti da 8 ohm (o due altoparlanti da 4 ohm).

Memoria per le impostazioni scelte

Per impostazione predefinita, all'accensione il modulo Techconnect Amp si attiva secondo le ultime impostazioni utilizzate. Per l'uso in strutture ricettive (ad esempio per le camere d'albergo) è possibile impostare un tipo e un livello di ingresso predefiniti da utilizzare all'accensione.

Manopola tattile

Un'interfaccia di controllo semplice e intuitiva facilita l'uso del dispositivo. È sufficiente una pressione prolungata della manopola per accendere e spegnere. Premendo brevemente si cambia ingresso.

Telecomando

È incluso un telecomando. I ricevitori infrarossi sono posizionati sulla parte anteriore e sulla parte posteriore per consentire l'integrazione con un sistema di controllo come Techconnect Control. Nota: questo amplificatore non offre il controllo dei toni. I telecomandi sostitutivi Vision sono dotati di tasti per i toni, che tuttavia non funzionano con questo prodotto.

Facile da installare e disinstallare

Il modulo è robusto e facile da installare, rimuovere e scollegare sulla parte anteriore. I connettori Phoenix rimovibili consentono anche a chi non ha competenze tecniche di disinstallare facilmente il modulo in caso di necessità.

Cavi inclusi

Il prodotto include cavi per altoparlanti e cavi di ingresso corti per la connessione alla parte posteriore di moduli di ingresso adiacenti sul sistema Techconnect.

Sicuro

La scelta ideale quando non si dispone di superfici su cui appoggiare l'amplificatore. Il montaggio a parete inoltre lo rende molto meno esposto al rischio di furti.

A portata di mano

Può essere posizionato in qualsiasi punto della stanza, il che lo rende ideale per locali destinati alla formazione, sale riunioni e aule didattiche.

Gamma integrata Techconnect

Il prodotto ha in dotazione una scatola portapresa singola con placca. In alternativa è possibile montare il modulo in una placca a due posti insieme ad altri moduli Techconnect.

SPECIFICHE

DIMENSIONI DEL MODULO AMPLIFICATORE

42 x 64 x 36mm

DIMENSIONI DELLA SCATOLA PORTAPRESA

86 x 86 x 45mm

DIMENSIONI DELLA PLACCA

86 x 86 x 8mm

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

240 x 205 x 63 mm

PESO DELL'AMPLIFICATORE

63 grammi

PESO CON IMBALLO

1,1 kg

COLORE

bianco

INGRESSI

2 ingressi stereo con connettori Phoenix rimovibili

2 X 25 W A 8 OHM

DISTORSIONE ARMONICA TOTALE

pari o inferiore all'1% (20 Hz~22 kHz)

RISPOSTA IN FREQUENZA (LINE-IN)

80 Hz~22 kHz (± 2 dB)

RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (LINE-IN)

pari o superiore a 98 dB (pesato in classe A)

LIVELLO DI INGRESSO/IMPEDENZA NOMINALE (LINE-IN)

500 mV/50 k Ω

POTENZA ASSORBITA (CONDIZIONE NOMINALE)

pari o inferiore a 50 W

ACCESSORI INCLUSI

1 scatola portapresa singola 1 placca a un posto 2 cavi di ingresso da 150 mm 2 cavi per altoparlante da 5 m non schermati 1 telecomando con batterie

ALIMENTAZIONE

alimentatore esterno CA 100-240 V, 50/60 Hz - 15 volt / 4 ampere.

TRASFORMATORE TIPO LAPTOP

INCLUDE 4 CAVI DI ALIMENTAZIONE A FORMA DI OTTO DA 0,5 M (1,6 PIEDI) PER

4 x 0,5 m Figure-8

LUNGHEZZA DEL CAVO CC

4 m

DIMENSIONI DEL TRASFORMATORE

108 x 50 x 33 mm

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, RAEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, IC, UKCA

CODICE ARTICOLO PER L'ORDINE DEL PACCHETTO CON ALTOPARLANTI A PARETE

TC3-AMP+SP-1800 [SAP UE: 3692237]

CODICE ARTICOLO PER L'ORDINE DEL PACCHETTO CON ALTOPARLANTI A SOFFITTO

TC3-AMP+CS-1900 [SAP UE: 5356158]

TELECOMANDO IR SOSTITUTIVO

TC3-AMP RC [SAP UE: 3940956]

MATERIALE

plastica

