

Styr projektorer osv. vha. IR, RS-232, RS-485 og 12V

Tidsplanskommandoer

Strømforsyning via lysnettet eller batterier



Techconnect Control³ er den mest fleksible, professionelle AV-styringsenhed på markedet. Et simpelt kontrolpanel styrer alt og viser brugerne kun de funktioner, de bruger hver dag. Ingen opkald til teknisk support. Ingen bortkomne fjernbetjening. Alt i ét sikkert Techconnect-modul.

Enkelt indstilling

Hold de to midten knapper nede for at sætte Control3 i læringsindstilling, peg med enhedens oprindelige fjernbetjening mod forsiden af Control3, og programmer én kode pr. knap. "Off" er forudindstillet til at sende koden to gange for projektorer, og bundknapperne sender koderne gentagne gange, når de holdes nede.

Avanceret indstilling

Slut den til en pc, og brug den medfølgende software til at allokere flere RS-232-, IR- and 12 V-udløserer til hver knap. Kommandoer for hver knap kan sendes samtidigt, sekventielt eller flere gange, hvis du holder knappen nede.

Etiketter

Gennemsigtige hætter fjernes fra knapperne forfra, så etiketterne kan udskiftes. Et sæt af udskrevne etiketter er inkluderet, og brugerne kan udskrive deres egne efter behov.

Knapper med baggrundslys

Knapper med baggrundslys er lette at læse. Hvis der er knapper, der ikke anvendes, medfølger der blanke knapper, som blokerer for baggrundsbelysningen.

Programlægning

Efter programmeringen kan der gennemføres en programlægning.

Forsinkelse

Kommandoer kan forsinkes i op til 60 sekunder. Hvis du for eksempel tænder en projektor, tager det tid at varme den op, så den motoriserede skærm ikke sænkes, før projektoren er klar.

Duplikering

Programmer kan gemmes på en pc, hvad der gør duplikering i forbindelse med en start simpelt.

Behov for flere knapper?

Hvis der er behov til flere end seks knapper, kan du – takket være softwaren – tilføje endnu en Control3 som udvidelsestastatur, som tilsluttes masteren via RS485. Alle kommandoer holdes og sendes stadig væk af master-Control3.

Kodebibliotek

Et integreret bibliotek af IR- og RS-232-koder gør programmeringen hurtigere. IR-koder kan tilføjes ved at bruge den originale fjernbetjening eller ved at kopiere og indsætte hexadecimalkoden, hvis du har tabt fjernbetjeningen.

Alternativ kode Læring

IR-koder kan tilføjes ved hjælp af originale fjernbetjening, eller ved at kopiere og indsætte hex kode, hvis du har mistet fjernbetjeningen.

Batteri

Control3 fås med en strømadapter, men kan også drives ved hjælp af 2 x AAA-batterier (medfølger ikke). En kontakt under batterierne vælger strømkilden. Bemærk: Når der bruges batterier, forbliver baggrundsbelysningen ikke tændt, og 12 V-udløserer sendes ikke.

IR
IR-modtageren til læring af koder befinder sig på frontpanelet og er ledsaget af en IR-emitter, som eliminerer behovet for at trække et IR-kabel i mindre rum. Der medfølger to eksterne IR-emittere; en med en kabel på 10 m og en med et kabel på 200 mm.

RS-232 and 485

Disse to protokoller bruger de samme koder, men RS-485 kræver kun to kabler og kan køres over en længere afstand. Bemærk: En projektor med en RS-232 port vil ikke kunne afkode RS-485-signaler.

12 V-udløser

Mange projektorskærme kan styres med en 12 V (2.4w) tændspænding. Bemærk: Mange projektionsskærme med fjernbetjening bruger RF, som hverken kan læres eller sendes af Control3.

Nem Ledningsføring

For at fremskynde installationen det kommer med en kort 9-bens serielt kabel, som sættes i Phoenix-porten på Control.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL

64 x 42 x 48 mm / 2,52" x 1,65" x 1,89" (længde x bredde x højde)

MÅL PÅ BAGBOKS

86 x 86 x 45mm / 3,39" x 3,39" x 1,77"

MÅL PÅ SURROUND

86 x 86 x 8mm / 3,39" x 3,39" x 0,31"

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 x 150 x 63 mm / 7,09" x 5,91" x 2,48"

PRODUKTVÆGT

63 gram / 0,14 lb

VÆGT MED EMBALLAGE

0,5kg / 1,1 lb

MATERIALE

Plast

FARVE

hvid

STRØMFORSYNING

100-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 12 V/0,5 A

TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET

MEDFØLGENDE UDSKIFTelige STIK

Storbritannien/EU/USA/Australien

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

4 m

TRANSFORMERENS MÅL

66 x 43 x 30 mm / 2,6" x 1,69" x 1,18"

MEDFØLGENDE TILBEHØR

5 x attrapknapper 1 x etiketter 1 x single-gang Techconnect backbox 1 x single-gang Techconnect surround 1 x IR-blaster med 20 m kabel 1 x IR-blaster med 150mm (5,91") kabel 1 x RS-232 9-pin D-Sub 150mm (5,91") adapter kabel

STATISK

<= 5uA

SENDER

<= 20mA

KOPIERER

<= 10mA

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, UKCA

