

Integrierter 2 x 35-Watt-Verstärker (RMS)

1 x kabelgebundener Eingang/1 x Bluetooth-Eingang

Schaltet zwischen eigenständig und Kettenschaltung um

IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

BT kann deaktiviert werden



Die CS-1900P basieren auf Visions passiven Deckenlautsprechern, warten jedoch mit einem leistungsfähigen, integrierten 70-Watt-Verstärker auf. Diese kinderleicht zu bedienenden und praktisch unsichtbaren Lautsprecher in Profi-Qualität eignen sich ideal für unterteilbare Besprechungsräume oder für den Heimbereich.

Veränderte Raumaufteilung?

Bei Veranstaltungszentren mit Besprechungsräumen, die sich in kleinere Einheiten unterteilen lassen, schaltet ein Relais zwischen dem Modus „Eigenständig“ und „Kettenschaltung“ um.

Bluetooth

Kinderleichtes Verbinden. Bluetooth kann über die Fernbedienung oder RS-232 deaktiviert werden.

Bluetooth umbenennen, PIN festlegen

Über USB anschließen und die Software laufen lassen (siehe Downloads-Registerkarte), um die PIN umzubenennen und festzulegen. Die Lautsprecher speichern die Angaben für bis zu acht gekoppelte Geräte. Selbst nach dem Ändern der PIN lassen sich diese acht Geräte ohne die neue PIN mit den Lautsprechern verbinden. Wurde ein neuntes Gerät verbunden, so muss beim Verbinden des ersten das Kennwort erneut eingegeben werden.

Automatisches Umschalten

Wählen Sie aus, ob beim Koppeln eines Gerätes automatisch der Bluetooth-Eingang gewechselt wird, oder ob dies manuell erfolgen soll.

Fernbedienung

Die mitgelieferte IR-Fernbedienung ermöglicht dem Bediener die vollständige Kontrolle einschließlich Einstellung der Bass- und Höhenregler.

Infrarot an Vorder- und Rückseite

Sie haben die Möglichkeit, zwischen dem IR-Empfänger an der Vorderseite und dem IR-Empfänger an der Rückseite umzuschalten (bei Verwendung eines kabelgebundenen Steuersystems) oder beide auszuschalten.

Master/Slave

Der Verstärker ist im „Master“-Lautsprecher mit dem Verbindungspanel eingebaut. Über einen Lautsprecheranschluss wird die Verbindung mit dem passiven „Slave“-Lautsprecher hergestellt.

Kettenschaltung

Wenn Sie Ihren Raum mit zwei Lautsprecherpaaren ausstatten möchten, können Sie das Audiosignal an ein weiteres Paar CS-1900P weiterleiten. Tatsächlich lassen sich per Kettenschaltung über den Hochpegel-Audioausgang so viele Lautsprecher wie erforderlich zusammenschalten.

RS-232

Für die Integration in eine gesteuerte audiovisuelle Umgebung sind sie über (serielle) RS-232-Codes steuerbar. Zu ihrer Steuerung kann Visions Techconnect-Steuerung eingesetzt werden.

Arbeitsspeicher

Wird der Strom an der Wand eingeschaltet, schalten sich die CS-1900P automatisch an und richten sich nach den vorherigen Eingangs- und Lautstärkeinstellungen.

2-Wege mit Kevlar-Treiber

Zwei-Wege-Tieftöner- und -Hochtöner-Design mit qualitativ hochwertigen Materialien und einem passiven Cross-Over für optimierten Klang.

Auto-Standby

Wenn der Verstärker zehn Minuten lang keinen Eingang erkennt, schaltet er automatisch in den Standby-Modus um.

NICHT GEKOPPELTES Bluetooth-Gerät beim Umschalten auf

Standby: Die Lautsprecher werden aktiviert, wenn Sie ein Gerät koppeln oder Audio über den Hochpegeleingang abspielen.

GEKOPPELTES Bluetooth-Gerät beim Umschalten auf Standby:

Wurde zuvor der BT-Eingang ausgewählt, werden die Lautsprecher nur durch die Bluetooth-Quelle aktiviert. Wurde ein Hochpegeleingang ausgewählt, so werden sie nur durch einen Hochpegeleingang aktiviert.

Der automatische Standby-Modus lässt sich über die Fernbedienung aufheben.

Magnetisches Gitter

Nach Befestigung eines Lautsprechers lässt sich das zugehörige Gitter im Nahtlos-Design einrasten.

Einfache Montage

Durch die mitgelieferte Schablone lässt sich der entsprechende Ausschnitt in der Deckenfliese ganz unkompliziert schneiden. Schneiden Sie ein Loch mit einer Größe von 198 mm und setzen Sie den Lautsprecher ein. Dies geht ganz schnell und einfach.

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN LAUTSPRECHER

232 x 95 mm (Durchmesser 224 mm ohne Gitter)

AUSSCHNITTGRÖSSE

198 mm

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

253 x 253 x 273 mm

LAUTSPRECHERGEWICHT MASTER

1,3 kg

LAUTSPRECHERGEWICHT SLAVE

1,2 kg

KARTONGEWICHT

4 kg (pro Paar)

WERKSTOFF

Kunststoff (ABS)

FARBE

Weiß

VERSTÄRKERAUSGANG

2 x 35 Watt (RMS)

TIEFTÖNER

16,5 cm (6,5 Zoll) Kevlar

HOCHTÖNER

0,5 Zoll Seidenmembran

AUSGANGSIMPEDANZ

8 Ohm

EMPFINDLICHKEIT

89 dB (1 W/1 m)

FREQUENZBEREICH

80 Hz-20 kHz

LEISTUNGS-AUFNAHME

≤ 70 w

HOCHPEGELEINGANG

1 x 2-Phono und 1 x 3,5-mm-Miniklinke (Nicht summiert, das Anschließen der Miniklinke wird den Phono-Eingang trennen)

LAUTSPRECHERAUSGANG

Phoenix-Anschluss

EINGANG FÜR KETTENSCHALTUNG

3,5-mm-Miniklinke

AUSGANG FÜR KETTENSCHALTUNG

3,5-mm-Miniklinke

LAUTSPRECHEREINGANG

Phoenix-Anschluss

ENTHALTENES ZUBEHÖR

1 x Lautsprecherkabel 5 m 1 x Fernbedienung (mit Batterie: CR2025 3V Li-Mn)

STROMVERSORGUNG

100/240 VAC 50/60 Hz Externe Stromversorgung – 24 V/3 A Transformator in Laptop-Bauweise

ENTHÄLT 4 X 0,5 M KLEINGERÄTE-STROMKABEL (C8)

GB/EU/US/AUS

LÄNGE GLEICHSTROMKABEL

1,5m

ABMESSUNGEN TRANSFORMATOR

120 x 52 x 32 mm

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, CE/EMC, IEC, RCM-SDOC, RCM-POC, BT, CE-RED, FCC-BT3, FCC-BT4, REACH, UKCA

ERSATZNETZTEIL (PSU)

TC2 P24V3A [SAP: 3940953]

ERSATZFERNBEDIENUNG

CS-1900P_RC [EU SAP: 7330258 / US SAP: tbc]