

Geïntegreerde versterker van 2 x 35 watt (RMS)

1 x kabelingang / 1 x Bluetooth-ingang

Schakelt tussen standalone modus of in serie geschakelde modus

Inclusief IR-afstandsbediening

Bluetooth kan worden uitgeschakeld



De CS-1800P-luidsprekers zijn gebaseerd op de passieve plafondluidsprekers van Vision, maar hebben een ingebouwde krachtige 60 Watt versterker zodat er geen externe versterker nodig is. Ze zijn uitstekend geschikt voor vergaderruimten en klaslokalen waar een discrete audio-oplossing vereist is.

De ruimte anders indelen?

Voor conferentieruimten met vergaderruimten die opgedeeld kunnen worden in kleinere vergaderruimten, kan een relais schakelen tussen de modi 'standalone' en 'in serie geschakeld'.

Bluetooth

Eenvoudig verbinding maken. Bluetooth kan worden uitgeschakeld via de afstandsbediening of RS-232.

Naam Bluetooth wijzigen, pincode instellen

Sluit aan met een USB-kabel en draai de software (raadpleeg tabblad Downloads) om de naam te wijzigen en de pincode in te stellen. De luidsprekers bewaren de gegevens voor maximaal acht gekoppelde apparaten. Ook als u de pincode verandert, kunnen deze acht apparaten nog steeds verbinding maken zonder dat de nieuwe pincode nodig is. Als u een negende apparaat koppelt, moet voor het eerste apparaat opnieuw het wachtwoord worden ingevoerd om verbinding te maken.

Automatisch schakelen

U kunt ervoor kiezen om automatisch te schakelen naar de Bluetooth-ingang wanneer een apparaat wordt gekoppeld, maar u kunt dat ook handmatig doen.

Afstandsbediening

Met de meegeleverde IR-afstandsbediening heeft de gebruiker volledige controle, waaronder het regelen van bas- en hoge tonen.

IR voor en achter

Schakel tussen de IR-ontvanger aan de voorkant en die aan de achterkant (bij gebruik van een bekabeld bedieningssysteem) of zet de IR-ontvanger uit.

Master/slave

De versterker is ingebouwd in de 'master'-luidspreker waarin ook het verbindingspaneel zit, en op een luidsprekeruitgang wordt de meegeleverde passieve 'slave'-luidspreker aangesloten.

In serie geschakeld

Als voor de ruimte twee paar nodig zijn, kunt u het audiosignaal door middel van een audio-uitgang doorsturen naar een tweede paar CS-1900P-luidsprekers. Met deze lijnuitgang voor audio kunt u zelfs net zoveel sets aan elkaar koppelen als u maar nodig hebt.

RS-232

Voor integratie in een gecontroleerde audiovisuele omgeving kunnen de luidsprekers worden bediend met RS-232-codes (seriële codes). Techconnect Control van Vision kan worden gebruikt om ze te bedienen.

Geheugen

Wanneer de CS-1900P wordt aangesloten op het stroomnet, springt het apparaat automatisch aan en worden de laatst gebruikte instellingen voor ingang en volume toegepast.

Tweewegsysteem met Kevlar-stuurprogramma

Tweeweg-ontwerp bestaande uit een woofer en een tweeter met hoogwaardige materialen en een passieve cross-over voor superieur geluid.

Automatische stand-by

De versterker schakelt automatisch naar stand-by-modus als deze gedurende tien minuten geen input waarneemt.

Bluetooth-apparaat NIET GEKOPPELD als het naar stand-by schakelt: de luidsprekers worden geactiveerd als u een apparaat koppelt of audio afspeelt via de lijningang.

Bluetooth-apparaat GEKOPPELD als het naar stand-by schakelt: als de Bluetooth-ingang was geselecteerd, worden de luidsprekers alleen door de Bluetooth-bron geactiveerd. Als de lijningang was geselecteerd, worden ze alleen door een lijningang geactiveerd. De automatische stand-by kan met de afstandsbediening worden uitgeschakeld.

Magnetisch rooster

Het randloze rooster klikt op zijn plek nadat de luidsprekers zijn vastgezet.

Eenvoudig te monteren

Er wordt een sjabloon voor de uitsparing meegeleverd, zodat de installateur de snijlijn in de plafondtegels makkelijk kan volgen. Maak een gat van 198 mm en plaats de luidspreker; snel en eenvoudig.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN LUIDSPREKER

232 x 95 mm (diameter 224 mm zonder rooster)

AFMETING UITSPARING

198 mm

AFMETINGEN MET VERPAKKING

253 x 253 x 273 mm

GEWICHT LUIDSPREKER MASTER

1,3 kg

GEWICHT LUIDSPREKER SLAVE

1,2 kg

GEWICHT VERPAKKING

4,0 kg (per paar)

MATERIAAL

Kunststof (ABS)

KLEUR

wit

UITGANG VERSTERKER

2 x 35 watt (RMS)

WOOFER

6,5" Kevlar

TWEETER

0,5" zijde

UITGANGSIMPEDANTIE

8 ohm

GEVOELIGHEID

89 dB (1w/1m)

FREQUENTIERESPONS

80 Hz-20 kHz

STROOMVERBRUIK

≤ 70 W

LIJNINGANG

1 x 2-Phono en 1 x 3,5 mm Minijack (Niet samengevoegd, het aansluiten van de minijack zal de phono-ingang verbreken)

LUIDSPREKERUITGANG

Phoenix-connector

INGANGEN IN SERIE GESCHAKELD

3,5 mm ministekker

UITGANGEN IN SERIE GESCHAKELD

ministekker 3,5 mm

INGANG LUIDSPREKER

Phoenix connector

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 x luidsprekerkabel 5 m lang 1 afstandsbediening (inclusief batterij: CR2025 3V Li-Mn)

VOEDING

100/240 V 50/60 Hz AC externe voeding - 24 volt/3 ampère
Transformator in laptopstijl

BEVAT 4 STROOMSNOEREN VAN 0,5 M MET 8-VORMIGE STEKKER

VK/EU/US/AU

LENGTE STROOMSNOER

1,5m

AFMETINGEN TRANSFORMATOR

120 x 52 x 32 mm

GARANTIE

levenslang retourneren

VOLDOET AAN

BGS, CE/EMC, IEC, RCM-SDOC, RCM-POC, BT, CE-RED, FCC-BT3, FCC-BT4, REACH, UKCA

RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)

TC2 P24V3A [SAP: 3940953]

RESERVE AFSTANDSBEDIENING

CS-1900P_RC [EU SAP: 7330258 / US SAP: tbc]