

Indbygget 2 x 90 W (MAKS) forstærker

HDMI 2 ind 1 ud

1 x Minijack-indgang

Bluetooth-indgang (kan omdøbes, og pinkode kan angives)

Fjernbetjening medfølger

RS-232

ARC HDMI-indgang (giver skærmen mulighed for at styre lyden)



Har du brug for lyd ud over det sædvanlige? SB-1900P soundbar har en virkelig imponerende lyd! Kabinettet har en mat sort finish, der fremhæver enhver lydvisuel installation i mødelokaler, bestyrelseslokaler og konferencerum.

Omdøb Bluetooth

Angiv et hvilket som helst Bluetooth-navn og en hvilken som helst pinkode. Brug PC Software til at indlæse en konfigurationsfil til et USB-stick. Indsæt i soundbar, og start.

Flere HDMI

To HDMI-indgange og en HDMI-udgang gør det nemt at tilslutte til andre enheder.

ARC HDMI

Hvis en skærm er forbundet til ARC-indgangen på soundbaren, kan skærmens fjernbetjening styre lyden for soundbaren.

Analog indgang

En stereo minijack-indgang på referenceniveau håndterer normale analoge kilder.

RS-232-kontrol

Til professionel integration indeholder den RS-232-kontrol via USB-porten.

Automatisk standby

Vælg at bruge standardindstillingen til automatisk standby for at spare på strømmen, eller hold VOL+ nede for at deaktivere automatisk standby.

Ophængningsbeslag

Et sæt beslag medfølger til ophængning af soundbaren under fladskærmen. Højtaleren fås også med gummifødder, hvis du skal anbringe den på en hylde, og kroge til ophængning på væggen.

Sluk og tænd for strømmen

Hvis der slukkes og tændes for strømmen, vil SB-1900P automatisk komme tilbage og genoptage de forrige indstillinger.

Fjernbetjening

Der medfølger en fjernbetjening.

PRODUKTMÅL

800 x 90 x 62 mm (bredde x dybde x højde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

1055 x 155 x 105 mm

PRODUKTVÆGT

2,1 kg

VÆGT MED EMBALLAGE

3,6 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE

ABS-plast

FARVE

Sort

TEKNISKE OPLYSNINGER: FORSTÆRKERUDGANG

2 x 90 W (MAKS) / 2 x 50 W (RMS) ved 8 ohm

TEKNISKE OPLYSNINGER: DRIVERE

4

DRIVERIMPEDANS

4 ohm

INDGANG 1

Aux ind (3,5 mm) Indgangsfølsomhed: 700 mV

INDGANG 2

HDMI (2 ind 1 ud)

TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING

1 % (1 kHz, 1 W)

USB-A

til omdøbning af Bluetooth og RS-232-kontrol

HØJTTALERIMPEDANS

8 ohm

FØLSOMHED

91 dB (1W/1m)

FREKVENSRSPONS

(-3dB) 70 Hz-20 kHz

STRØMFORBRUG

30 W (<0,5 W standby)

BLUETOOTH

V4.2

MAKS. STRØM, DER SENDES

<5 dBm

FREKVENSBÅND

2402 - 2480 MHz

STRØMINDGANG

DC 20V/3A

FJERNBETJENING

Afstand: 6 m Vinkel: 30° Batteritype: CR 2025

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x fjernbetjening 2 x L-formede monteringsbånd – til at hænge soundbaren under fladskærmen 1 x USB-A til 9-bens serielt adapterkabel, Sort 4 x 1,5 m Figur-8-strømkabel (højrevinklet stik: UK/EU/US, normalt stik: AU), Sort

STRØMFORSYNING

Ekstern 100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm strømforsyning – 21 volt/3 A Jævnstrømskablets længde: 1,2 m. Transformerens mål: 175 x 81 x 49 mm

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA

EKSTRA FJERNBETJENING

SB-1900P RC [EU SAP: 4873590/ US SAP: tba]