

Amplificateur intégré 2 x 90 watts (CRÊTE)
2 entrées et 1 sortie HDMI
1 entrée minijack
Entrée Bluetooth (nom et code PIN modifiables)
Télécommande incluse
RS-232
Entrée ARC HDMI (permet le contrôle du volume par l'écran)



Vous voulez vraiment cela dégager ? Le son émis par la barre de son SB-1900P est vraiment impressionnant ! Son châssis en finition noir mat met en valeur votre installation audiovisuelle en salle de réunion, de conseil et de conférences.

Renommez le Bluetooth

Choisissez le nom et le code du Bluetooth. Chargez le fichier de configuration sur une clé USB à l'aide du logiciel. Branchez la clé sur dans la barre de son et démarrez.

HDMI multiples

Deux entrées HDMI et une sortie HDMI pour faciliter sa connexion à d'autres appareils.

ARC HDMI

Si un écran est branché sur l'entrée ARC de la barre de son, vous pouvez utiliser la télécommande de l'écran pour régler le volume de la barre.

Entrée analogique

Une entrée minijack stéréo niveau ligne prend en charge les entrées analogiques standard.

Contrôle RS-232

Le contrôle RS-232 pris en charge par port USB assure l'intégration professionnelle.

Mise en veille automatique

Optez pour la mise en veille automatique pré-réglée d'usine ou désactivez-la en maintenant enfoncée la touche VOL+.

Supports d'accrochage

Un jeu de supports inclus permet d'accrocher la barre de son sous l'écran plat. Elle est livrée avec des pieds en caoutchouc pour la placer sur une étagère et des pattes pour la fixer au mur.

Mise hors tension provisoire

Si l'alimentation est coupée puis rétablie, la SB-1900P revient automatiquement aux réglages précédents.

Télécommande

Sa télécommande est livrée.

DIMENSIONS DU PRODUIT

800 x 90 x 62 mm (largeur x profondeur x hauteur)

DIMENSIONS PRODUIT EMBALLÉ

1055 x 155 x 105 mm

POIDS DU PRODUIT

2,1 kg

POIDS EMBALLÉ

3,6 kg

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

plastique ABS

COULEUR

Noir

SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

2 x 90 watts (CRÊTE) / 2 x 50 watts (RMS)

TRANSDUCTEURS

4

IMPÉDANCE DES PILOTES

4 ohms

ENTRÉE 1

Entrée Aux (3,5 mm), sensibilité en entrée : 700 mV

ENTRÉE 2

HDMI (2 entrées 1 sortie)

TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE TOTAL

1 % (1 kHz, 1 W)

USB-A

pour le renommage Bluetooth et le contrôle RS-232

IMPÉDANCE HAUT-PARLEUR

8 ohms

SENSIBILITÉ

91 dB (1 W à 1 m)

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

(-3dB) 70 Hz à 20 kHz

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

30 W (< 0,5 W en veille)

BLUETOOTH

V4.2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PUISSANCE MAXIMALE TRANSMISE

< 5 dBm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BANDES DE FRÉQUENCE

2 402 - 2 480 MHz

ENTRÉE ALIMENTATION

CC 20 V / 3 A

TÉLÉCOMMANDE

Distance : 6 m Angle : 30° Type de pile : CR 2025

ACCESSOIRES INCLUS

1 télécommande 2 supports de montage en L pour accrocher la barre de son en dessous de l'écran plat 1 câble adaptateur USB-A vers série 9 broches, Noir 4 câbles d'alimentation en huit, longueur 1,5 m (fiche coudée : UK/UE/US, fiche normale : AU), Noir

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation externe CA 100-240 V 50/60 Hz – 21 V / 3 A.
Longueur du brin de sortie CC : 1,2 m. Dimensions du transformateur : 175 x 81 x 49 mm

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

RoHS, DEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA

TÉLÉCOMMANDE DE RECHANGE

SB-1900P RC [SAP UE : 4873590 / SAP US : à spécifier]