

Indbygget 2 x 30 watt forstærker  
Referenceniveau-indgang via 2-phono (RCA)  
Bluetooth 5.0 (kan slås fra)  
RS-232-kontrol  
Tonekontrol (via RS-232)



Visions professionelle 5,25" højttalere med egen strømforsyning til boghylder er bygget til alle audiovisuelle præsentationsformål i klasseværelser, mødelokaler, barer og restauranter. De er enkle at installere og styre. Perfekt til mødelokaler.

#### Serial kontrol

RS-232-kontrol tillader, at lydsystemet betjenes med et kontrolsystem som f.eks. Visions egen Techconnect-kontrol. Tone og lydstyrke kan justeres. Som standard skiftes automatisk til Bluetooth, når der dannes par med en enhed, men dette kan slås fra via RS-232. *Bemærk: dette produkt har ingen fjernbetjening.*

#### Automatisk standby

Automatisk standby er som standard slået til. Den kan slås fra via RS-232.

#### Basrefleks

En port til basrefleksen giver bashøjtaleren et større udsving, hvilket giver bashøjtaleren mulighed for at frembringe lavere frekvenser, og den faseforskudte bevægelse af luft fra bag på bashøjtaleren til foran forstærker bassen endnu mere.

#### 5,25" bashøjtaler

Disse højttalere bruger en 5,25 tommer bashøjtaler – den mest populære størrelse til anvendelse i klasseværelset, mødelokalet og konferencelokalet. De komplementeres af en 0,5" diskant-højtaler med Mylar-kegle.

#### Vandret C-beslag

De justerbare beslag gør det let for installatøren at vinkle til siden eller op og ned. Du kan også undlade beslagene og bruge højttalerne på hylden.

#### Robust gitter

Et attraktivt og solidt metalgitter beskytter driverne fysisk.

#### Hukommelse

Når strømmen tilsluttes, tændes SP-1900P automatisk og husker tidligere lydstyrkeindstillinger. Når strømmen vender tilbage, er højttalerne automatisk tændt igen.

#### Stereo-indgang

2-Phono (RCA)-indgangen gør det let og hurtigt at komme i gang.

#### Bluetooth

Opret forbindelse fra din telefon eller tablet uden at tabe tråden. Som standard skifter højttalerne automatisk fra referenceniveau-indgangen, når du parrer en Bluetooth-enhed. En knap på bagsiden slår BT fra, hvis du ikke skal bruge det. Pinkoden og Bluetooth-navnet kan ikke ændres. Højttalerne har kun én hukommelsesplads til Bluetooth og opretter automatisk forbindelse til den seneste benyttede enhed. Hvis du vil ophæve forbindelsen til en uønsket enhed manuelt, skal du vente, til den enhed er udenfor rækkevidde, og dernæst parre med en ny enhed. De kan kun parres med én enhed ad gangen.

## SPECIFIKATIONER

### PRODUKTMÅL

245 x 183 x 164 mm (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

### STØRRELSE MED EMBALLAGE

395 x 235 x 275 mm

### PRODUKTVÆGT

Master: 2,7 kg Slave: 2,5 kg

### VÆGT MED EMBALLAGE

5,5 kg

### KONSTRUKTIONSMATERIALE

PP

### FARVE

hvid

### FORSTÆRKERUDGANG

Dynamisk effekt ved lav impedans: 2 x 30 watt ved 8 ohm RMS-udgangseffekt ved lav impedans: 2 x 15 watt ved 8 ohm

### HØJTTALERSYSTEM

2-vejs

### BASHØJTTALER

5,25" Polypropylenkegle

### DISKANTHØJTTALER

0,5" Mylar-kegle

### MONTERINGSSYSTEM

C-beslag

### INDGANGE

Stereo 2-Phono (RCA) Bluetooth

### HØJTTALERUDGANG

Aftagelig phoenix-type

### BLUETOOTH VERSION

5.0

### BLUETOOTH-RÆKKEVIDDE

10 m

### NOMINEL IMPEDANSK

8 ohm

### FØLSOMHED

86 dB (1w/1m)

### FREKVENSRESPONS

45 Hz-20 kHz

### STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm intern strømforsyning

### KONTROLGRÆNSEFLADE

RS-232 seriel

### TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING (THD)

1%

### MEDFØLGENDE TILBEHØR

2 x vægbeslag 1 x højttalerkabel 5 m 1 x Euro figur-8-strømkabel 1,8 m langt 1 x UK figur-8-strømkabel 1,8 m langt 1 x AU figur-8-strømkabel 1,8 m langt 1 x US figur-8-strømkabel 1,8 m langt  
Bemærk: Der medfølger ikke indgangskabler

### GARANTI

Livslang returret til forhandler

### OVERENSSTEMMELSE

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH, UKCA

