

PAR DE ALTIFALANTES ATIVOS DE 24 W



SP-800P EU SAP: 3645601 US SAP: 12928307

vav.link/pt-pt/sp-800p

Amplificador de 2 x 12 W (RMS) integrado
Duas entradas (1 minificha / 1 RCA de 2 canais)
Suportes de parede com inclinação regulável

Os SP-800P são a solução de áudio da Vision com a melhor relação preço/qualidade. Foram fabricados especificamente para salas de reuniões e salas de aula de pequenas dimensões. Grande qualidade por um preço incrível; oferecem uma excelente qualidade de som e a reconhecida facilidade de instalação da Vision.



3 vias

Um woofer de 4" é complementado por um tweeter e um squawker. A divisão do espectro de frequências por três controladores reduz a distorção.

Controlo de volume

O botão de volume encontra-se na parte de trás do altifalante 'principal' – o que contém o amplificador. A rotação do botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio desliga a energia.

Suporte horizontal em C

Os suportes reguláveis permitem ao instalador alterar facilmente o ângulo 30° para cima ou para baixo. Ou não ajustar os suportes e utilizar os altifalantes como numa prateleira.

Conectividade flexível

O painel traseiro do altifalante principal possui entradas minificha e RCA de 2 canais.

Chassis de ABS



Foi utilizado material de plástico resistente para o chassis, o que possibilitou um chassis curvo com um aspeto fantástico e uma câmara acústica rígida, para um som sem distorção.

Reflexão de graves

A porta de reflexão de graves permite uma maior amplitude do woofer, que assim produz frequências mais baixas, e o movimento retardado por fases da parte de trás para a frente do woofer reforça ainda mais os graves.

Dos entradas de nível de linha sumadas

El panel de entradas cuenta con entradas de nivel de línea de miniconector y RCA de audio doble que se combinan en la fase de entrada, lo que hace innecesario un interruptor de selección de entrada. Cuando se usan ambas entradas, es especialmente importante que todos los dispositivos fuente y de visualización del sistema estén conectados a la misma fuente de alimentación, de lo contrario se producirán zumbidos de tierra.



VISION

MANUAL

Manual

EN PDF 2.54 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/manuals/SP-800P_manual_en.pdf

Manual

PT-PT PDF 740.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/manuals/SP-800P_manual_pt.pdf

CAD

CAD

ZIP 194.19 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/cad/SP-800P.zip>

SP 1800 1800PBT

ZIP 10.03 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/cad/SP-800P_SP-1800_1800PBT.zip

CAD

VND.DWG 231.45 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/manuals/SP-800P.dwg>

IMAGE

Product Images

ZIP 9.34 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P.zip>

Product Images

PNG 2.14 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P2.png>

Angle 1

PNG 1.72 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P-front-angle-1.png>

Dims

PNG 16.42 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P_dims.png

Frequency response

JPEG 256.22 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P_frequency_response.jpg

Product Images

PNG 2.51 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P-front.png>

Product Images

PNG 1.17 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P-rear.png>

Front elevation dims

PNG 7.90 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P_front_elevation_dims.png

SP-800P [EN]

JPEG 234.16 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/TC2-P18V1A-jpg>

Menu

PNG 684.17 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P_menu.png

SPECIFICATIONS

DIMENSÕES DO PRODUTO

202 x 149 x 144 mm / 7,95" x 5,87" x 5,67" (altura x largura x profundidade para cada altifalante)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

370 x 170 x 215 mm / 14,6" x 6,7" x 8,7"

PESO DO PRODUTO

3,4 kg / 7,5 lb (por par)

PESO EMBALADO

3,5 kg / 7,7 lb (por par)

MATERIAL DE FABRICO

Plástico ABS

COR

Branco

SAÍDA DO AMPLIFICADOR

2 x 12 W (RMS)

WOOFER

4"

TWEETER

1"

SQUAWKER

2"

ENTRADA 1

Minificha (3,5 mm)

ENTRADA 2

RCA 2 canais

SAÍDA DO ALTIFALANTE

tipo Phoenix, amovível

ENTRADA DO ALTIFALANTE (NO SECUNDÁRIO)

tipo Phoenix, amovível

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA

4 Ohm

SENSIBILIDADE

85 dB (1 W / 1 m)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

100Hz-16kHz

ACESSÓRIOS INCLuíDOS

2 suportes para parede 1 cabo para altifalante, de 5 m (16,4 pés) Nota: os cabos de entrada não estão incluídos

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

100-240 V 50/60 Hz CA Fonte de Alimentação Externa – 18 Volt / 1 amp

TRANSFORMADOR INTEGRADO NA FICHA

INCLUI FICHAS INTERCAMBIÁVEIS

modelos inglês/europeu/americano/australiano

COMPRIMENTO DO CABO DE CC

1,5m (5ft)

DIMENSÕES DO TRANSFORMADOR

75 x 38 x 50 mm / 3" x 1.5" x 2" (altura x largura x profundidade), incluindo as fichas

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE (PSU)

TC2 P18V1A

VISION