

Amplificador digital integrado de 2 × 27 vatios

Dos entradas sumadas (1 miniconector / 1 RCA de audio doble)

Fuente de alimentación interna

Soportes de fijación a pared ajustables incluidos



Los SP-900P son la solución de sonido más rentable de Vision. Están diseñados específicamente para pequeñas salas de reuniones y aulas. Ofrecen una increíble relación calidad-precio, una magnífica calidad de sonido y la facilidad de instalación característica de la marca Vision. Perfectos para espacios de reuniones.

Bidireccionales

Cuentan con un woofer (graves) de 5,25" complementado con un tweeter (agudos) de cúpula Mylar. El tweeter de cúpula ofrece una amplia dispersión para que todos los asistentes de la sala puedan oír con el mismo volumen. Es decir, que ofrece un sonido alto y claro para las salas de reuniones y las aulas.

Control de volumen

El regulador de volumen está situado en la parte trasera del altavoz "maestro" (el que contiene el amplificador), junto al interruptor de corriente.

Soportes de fijación a pared

Los soportes de fijación permiten a los instaladores inclinar de lado a lado con facilidad; además, el uso de un tweeter de cúpula facilita que los altavoces se puedan montar horizontalmente y posibilitar la inclinación hacia abajo. De manera alternativa, también pueden utilizarse como altavoces de sobremesa retirando los soportes de fijación.

Entradas múltiples

El panel posterior del altavoz maestro dispone de entradas de miniconector y RCA de audio doble.

Armazón de PP

Para el armazón se ha empleado un material plástico de alta resistencia, que le dota de una cámara acústica rígida que emite un sonido sin distorsiones.

Reflector de graves

El puerto reflector de graves posibilita una mayor excursión del woofer, lo que permite que este produzca frecuencias más bajas, y el movimiento de aire con retardo de fase que circula desde detrás del woofer hasta la parte frontal refuerza los graves aún más.

Entradas sumadas

Las entradas se combinan en la fase de entrada, de manera que no se necesita un interruptor de selección de entrada. *Nota: Cuando se conectan ambas entradas, todos los dispositivos fuente y de visualización del sistema deben estar conectados a la misma fuente de alimentación, de lo contrario, se producirán zumbidos de tierra.*

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

245 x 183 x 164 mm (altura x ancho x profundidad para cada altavoz)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

395 x 235 x 275 mm

PESO DEL PRODUCTO

Maestro: 2,7 kg Esclavo: 2,5 kg

PESO EMBALADO

5,5 kg

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Polipropileno

COLOR

blanco

WOOFER

Papel de 5,25"

TWEETER

Con cúpula Mylar de 0,5"

ENTRADAS

Miniconector (3,5 mm) RCA de audio doble (Sumada)

SALIDA DEL ALTAVOZ

tipo Phoenix extraíble

ENTRADA DEL ALTAVOZ (EN ESCLAVO)

Tipo cable desnudo de rosca

POTENCIA DINÁMICA DE BAJA IMPEDANCIA

2 x 27 watt at 8 ohms

POTENCIA RMS DE BAJA IMPEDANCIA

2 x 15 watt at 8 ohms

SENSIBILIDAD

101 dB (1 W/1 m)

RESPUESTA DE FRECUENCIA

50Hz-20kHz

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)

1%

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 soportes de fijación a pared 1 cable de altavoz de 5 m 1 cable de alimentación tipo 8 para Europa de 1,8 m de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para Reino Unido de 1,8 m de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para Australia de 1,8 m de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para EE. UU. de 1,8 m de largo Nota: Cables de entrada no incluidos

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación interna de CA de 100-240 V 50/60 Hz

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC y RCM-SDOC, UKCA-EMC, UKCA-LVD

