

Distribue HDMI via un réseau

Compression H.265

Transmission une entrée/une sortie directement ou sur un réseau local

Transmission une entrée/sorties multiples sur le réseau local

Transmission du signal IR

Transmission USB 1.1



Le TC-HDMIIP/3 convertit le signal HDMI en paquets TCP/IP pour le transmettre sur un réseau local standard. Parfaitement pour une utilisation en entreprise ou en signalisation numérique, il n'engendre aucune perte visible de la qualité vidéo.

Méfiez-vous des alternatives bon marché inondant votre réseau !

Une entrée/sorties multiples

Vous souhaitez afficher la contenu d'une source unique sur un grand nombre d'écrans ? Ce produit effectue la multidiffusion, vous pouvez donc avoir un émetteur pour la source et plus de 100 récepteurs sur le réseau, un pour chaque écran. Un seul émetteur par réseau.

Liaison point à point sans réseau local

Connectez directement un émetteur et un récepteur pour éviter complètement le recours au réseau. Avec un câble CAT6 standard jusqu'à 150 m (492 pi) sur un câble de haute qualité.

HD

Compatible HDCP 1.4, il prend en charge les résolutions jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz.

Audio

L'audio numérique encodé sur le signal HDMI est transmis.

Transmission du signal IR

La transmission du signal infrarouge vous permet de contrôler l'appareil source à partir du dispositif d'affichage. Un câble émetteur/récepteur IR inclus il prend en charge les signaux IR standard de 20 à 60 kHz.

Plug & Play

Les EDID (*extended display identification data*, données d'identification d'affichage étendues) sont transmises automatiquement. Le système fonctionne immédiatement à la connexion.

Double alimentation

Ce système prévoit une alimentation pour chaque émetteur et chaque récepteur. Le PoE n'est pas pris en charge.

Sources multiples .

Si vous avez plus d'une source à distribuer sur un réseau local physique, vous pouvez utiliser des réseaux locaux virtuels pour séparer les topologies. Les systèmes sont maintenus séparés et ne peuvent pas être utilisés comme une matrice. Un commutateur DHCP affecte une adresse IP à chaque terminal et permet de créer les réseaux virtuels (VLAN)

USB sur réseau

Il prend en charge la version 1.1 de l'USB de l'émetteur vers tous les récepteurs. Chaque récepteur dispose de deux prises USB pour plus de flexibilité. Elles sont destinées aux périphériques USB comme les claviers, mais pas pour les appareils exigeant une large bande passante comme les écrans interactifs.

