

- 1920 x 1080 trådløs HDMI-udgang
- Trådløs USB til interaktive berøringskærme
- Understøtter Apple AirPlay
- Android-app til deling fra Android-enhed
- Leveres med 1 sender og 1 modtager



Opret trådløs forbindelse til skærmen i dit mødelokale fra din bærbare computer ved hjælp af sender-donglen eller en app. Visions trådløse præsentationssæt fungerer fint med Apple- eller Android-enheder. Instruktionerne på skærmen gør det nemt og enkelt at dele din skærm med andre og samarbejde.

AV-installatører kan forenkle en installation og fjerne kabler mellem den bærbare computer og skærmen. Hele Visions store erfaring har været udnyttet i vores tredje generation af trådløse produkter, for at vi kunne levere et endnu bedre produkt med nye avancerede opsætningsfunktioner. TC-WIRELESS giver dig mulighed for at diagnosticere WiFi-trafikken og hjælper dig med at løse WiFi-interferens under dit møde.

#### Trådløs USB

En interaktiv skærm kan oprette forbindelse til USB-porten for at sende musens bevægelser tilbage til pc'en. *Bemærk: Dette fungerer KUN ved musefunktioner - ikke tastaturer. Det fungerer muligvis ikke med dit berøringspanel. Vi anbefaler, at du tester det, inden du går i gang med en udrulning.*

#### Vis porte

Hvis din computer har USB-C, Mini-HDMI, miniDisplayPort, DisplayPort eller VGA, har Vision alle de adaptore, du skal bruge for at få det til at fungere.

#### Rækkevidde

Rækkevidden kan være op til 30 meter (98 ft) indenfor - eller op til 50 meter (164 ft) i et åbent område. Den anvender samme 5GHz frekvens som WiFi, så den vil virke igennem skillevægge, men ydeevnen falder med afstanden og fysiske forhindringer.

#### 5 GHz

Den opretter sit eget private WiFi-netværk i 5 GHz-frekvensbåndet. Kanalen og båndbredden kan indstilles manuelt for at undgå travle kanaler.

#### Browserens kontrolpanel

Tilslut en pc eller telefon til Rx WiFi-netværket, og brug browseren til at:

- skifte SSID
- angive adgangskoder
- slutte Rx til det eksterne WiFi til
- Firmwareopdateringer
- AirPlay-understøttelse
- Android-support
- Andre avancerede funktioner

#### Automatisk standby

Hvis kilden slukkes eller går i dvale, får skærmen også lov til at sove. Den tid, det tager, kan defineres i kontrolpanelet, eller den kan deaktiveres.

#### Tilpas

Når der ikke er noget tilsluttet, viser et startskærmbillede brugere, hvordan de opretter forbindelse. Brugere kan erstatte denne baggrund med et personligt billede.

### Pauseskærm

Hvis der ikke er nogen aktivitet, kan brugeren indstille en personlig pauseskærm: op til tre billeder og to videoer - med eller uden lyd - kan vises ved rotation.

### Apple AirPlay

Det er nemt at dele alt iOS-indhold eller MacOS-indhold med modtageren. *Bemærk: Rx skal være tilsluttet den generelle WiFi for at dette skal fungere.*

### Android-support

Download en simpel app ved hjælp af QR-koden på startskærmen for at dele indhold fra en hvilken som helst Android-enhed.

*Bemærk: Rx skal være tilsluttet den almindelige WiFi for at dette skal fungere.*

### Understøttelse af Chromecast

Del fra Chrome-browseren på en pc eller fra Android-enheder, der tillader Chrome-castings. *Bemærk: Rx skal være tilsluttet den almindelige Wi-Fi, for at dette skal fungere. Windows Miracast understøttes ikke.*

### Opløsning

Den maksimale opløsning, der understøttes af Tx-donglen, er 1920 x 1080. Det understøtter HDMI v1.4 og HDCP v1.4.

## SPECIFIKATIONER

### SENDERENS MÅL

65 x 65 x 16 mm / 2,6 " x 2,6 " x 0,6 " (længde x bredde x højde)

### MODTAGERENS MÅL

120 x 80 x 25 mm / 4,7" x 3,1" x 1,0" (længde x bredde x højde)

### STØRRELSE MED EMBALLAGE

249 x 168 x 65 mm (9,8" x 6,6" x 2,6")

### PRODUKTVÆGT

Modtager: 110 g/ 0,24 lb Sender: 55 g/ 0,12 lb (inklusive HDMI- og USB-kabler)

### VÆGT INKL. EMBALLAGE

0,65 kg/ 1,64 lbs

### KONSTRUKTIONSMATERIALE

ABS-plast

### FARVE

Sender: Sort Modtager: Sort

### MAKS. UNDERSTØTTET VIDEOFORMAT

For Tx: 1920 x 1080 Til AirPlay / Android-delning: 3840 x 2160 ved 24 hz / 50 hz

### VIDEO

HDMI 1.4 med HDCP 1.4

### MAKS. OVERFØRINGSKRAFT

10.2 Gbps

### DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE

0-40 °C

### SENDERSTRØMFORBRUG

Standby 2 W ca. Sender: 4,5 W ca.

### MODTAGERS STRØMFORBRUG

Standby 5 W ca. Sender: 7,5 W ca.

### MAKSIMUMSAFSTAND

Indendørs: 30 m (98 ft) Udendørs: 50 m (164 ft)

### WIFI-KANAL

U-NII 1 36, 40, 44, 48 U-NII 3 149, 153, 157, 161, 165 Dette produkt understøtter ikke DFS, derfor understøttes U-NII 2-kanaler ikke

### TILSLUTNINGER PÅ SENDER

1 x HDMI-stik 1 x USB-B Micro

### TILSLUTNINGER PÅ MODTAGER

1 x HDMI 1.4 1 x USB-type A (USB 2.0 til opsætning af paring og berøring) 1 x jævnstrøm – rundt stik

### STRØMFORSYNING

100-240 v AC 50/60 Hz 5 volt/2 amp 10 watt TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET

### SIKKERHED

WPA, WPA2, WPA-virksomhed

### INKL. UDSKIFTELIGE STIK TIL

UK/EU/USA/AU

### MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x HDMI-kabel til Rx, 1 m / 3,3 ft 1 x HDMI-kabel til Tx, 30 cm / 0,98 ft 1 x USB-A til USB-B Mikrokabel til strøm til Tx

### GARANTI

Livslang returret til forhandler

### OVERENSSTEMMELSE

RoHS, WEEE, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

### UDVIDET SKRIVEBORD

Ja