

Draadloze HDMI-uitgang 1920 x 1080

Draadloze USB voor interactieve aanraakschermen

Ondersteunt Apple AirPlay

Android-app voor delen vanaf een Android-apparaat

Wordt geleverd met 1 zender en 1 ontvanger



Maak draadloos verbinding met het scherm in uw vergaderruimte vanaf uw laptop met behulp van de zenderdongle of een app. De draadloze presentatieset van Vision werkt prachtig met Apple- of Android-apparaten. Met de instructies op het scherm kunt u uw scherm eenvoudig delen en samenwerken.

AV-installateurs kunnen een installatie vereenvoudigen en de kabels tussen de laptop en het beeldscherm overbodig maken. De 3e generatie draadloze producten van Vision maakt gebruik van onze uitgebreide ervaring om een nog beter product te leveren met nieuwe geavanceerde instelfuncties. Met de TC-WIRELESS kunt u het wifi-verkeer controleren en kunt u tijdens uw vergadering wifi-interferentie voorkomen.

#### Draadloze USB

Op de USB-poort kan een interactief scherm worden aangesloten om muisbewegingen terug te sturen naar de pc. *Opmerking: Dit werkt ALLEEN voor muisfuncties - niet voor toetsenborden. Het is mogelijk dat deze functie niet werkt met uw aanraakscherm. We raden aan om eerst te testen voordat u een implementatie inplant.*

#### Displaypoorten

Als uw computer over een Mini-HDMI- of VGA-poort, mini DisplayPort of DisplayPort beschikt, heeft Vision de adapter die u nodig hebt om het geheel te laten werken.

#### Bereik

Het bereik kan binnen maximaal 30 meter (98 ft) zijn - of in een open ruimte tot 50 meter (164 ft). Het apparaat maakt gebruik van dezelfde 5 GHz-frequenties als wifi, dus het zal door binnenmuren heen functioneren. De prestaties verminderen echter bij grotere afstanden en fysieke obstakels

#### 5 GHz

Het creëert een eigen wifi-netwerk in de 5 GHz-frequentieband. Het kanaal en de bandbreedte kunnen handmatig worden ingesteld om kanalen die bezet zijn, te vermijden.

#### Configuratiescherm browser

Sluit een pc of telefoon aan op het wifi-netwerk van de Rx en gebruik de browser om:  
de SSID te wijzigen  
wachtwoorden in te stellen  
de Rx aan te sluiten op externe wifi voor  
firmware-updates  
ondersteuning AirPlay  
ondersteuning Android  
andere geavanceerde functies te gebruiken

#### Automatische stand-by

Als de bron wordt uitgeschakeld of in slaapstand wordt gezet, wordt het scherm ook in de slaapstand gezet. De benodigde tijd kan worden gedefinieerd in het configuratiescherm of kan worden uitgeschakeld.

#### Personaliseren

Wanneer er niets is aangesloten, laat een afbeelding op het startscherm gebruikers zien hoe ze verbinding kunnen maken. Gebruikers kunnen deze achtergrond vervangen door een persoonlijke afbeelding.

### Schermb beveiliging

Als er geen activiteit is, kan de gebruiker een persoonlijke screensaver instellen: er kunnen maximaal drie afbeeldingen en twee video's - met of zonder geluid - bij rotatie worden getoond.

### Apple AirPlay

Het is eenvoudig om iOS-inhoud of MacOS-inhoud te delen met de ontvanger. *Opmerking: om dit te laten werken, moet de Rx verbonden zijn met de algemene wifi.*

### Ondersteuning Android

Download een eenvoudige app met de QR-code op het startscherm om inhoud van elk Android-apparaat te delen. *Opmerking: om dit te laten werken, moet de Rx verbonden zijn met de algemene wifi.*

### Ondersteuning voor Chromecast

Deel via de Chrome-browser op een pc of vanaf Android-apparaten waarop casten met Chrome mogelijk is. *Opmerking: De ontvanger moet verbonden zijn met een algemeen wifi-netwerk om deze optie te laten werken. Windows Miracast wordt niet ondersteund.*

### Resolutie

De maximale resolutie die door de Tx-dongle wordt ondersteund, is 1920 x 1080. HDMI v1.4 en HDCP v1.4 worden ondersteund.

## SPECIFICATIES

### AFMETINGEN ZENDER

65 x 65 x 16 mm (2,6" x 2,6" x 0,6") (l x b x h)

### AFMETINGEN ONTVANGER

120 x 80 x 25 mm (4,7" x 3,1" x 1,0") (l x b x h)

### AFMETINGEN MET VERPAKKING

249 x 168 x 65 mm (9,8" x 6,6" x 2,6")

### GEWICHT PRODUCT

Ontvanger: 110 g (0,24 lb) Zender: 55 g (0,12 lb) (inclusief HDMI- en USB-kabels)

### GEWICHT MET VERPAKKING

0,65 kg (1,64 lb)

### MATERIAAL

ABS-kunststof

### KLEUR

Zender: zwart Ontvanger: zwart

### MAXIMAAL ONDERSTEUND VIDEOFORMAAT

Voor Tx: 1920 x 1080 Voor delen via AirPlay/Android: 3840 x 2160 bij 24 Hz / 50 Hz

### VIDEO

HDMI 1.4 met HDCP 1.4

### MAX.OVERDRACHTSSNELHEID

10,2 Gbps

### TEMPERATUURBEREIK IN BEDRIJF

0-40°

### ENERGIEVERBRUIK ZENDER

Stand-by: Ca. 2 W Casten: Ca. 4,5 W

### ENERGIEVERBRUIK ONTVANGER

Stand-by: Ca. 5 W Casten: Ca. 7,5 W

### MAXIMALE AFSTAND

Binnenkant: 30 m (98 ft) Buiten: 50 m (164 ft)

### WIFI-KANAAL

U-NII 1 36, 40, 44, 48 U-NII 3 149, 153, 157, 161, 165 Dit product biedt geen ondersteuning voor DFS. U-NII 2-kanalen worden daarom niet ondersteund

### AANSLUITINGEN ZENDER

1 HDMI-aansluiting 1 x USB-B Micro

### AANSLUITINGEN ONTVANGER

1 x HDMI 1.4 1 x USB type A (USB 2.0 voor koppelinstellingen en touch) 1 x DC-voeding - ronde pinconnector

### VOEDING

100-240 V AC 50/60 Hz 5 V / 2 A / 10 W TRANSFORMATOR IN STEKKER GEÏNTEGREERD

### BEVEILIGING

WPA, WPA2, WPA-enterprise

### BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS

UK/EU/US/AU

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 x HDMI-kabel voor Rx, 1 m (3,3 ft) 1 x HDMI-kabel voor Tx, 30 cm (0,98 ft) 1 x USB-A- naar USB-B-microkabel voor voeding naar Tx

### GARANTIE

levenslang retourneren

### NALEVING

RoHS, AEEA, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

### UITGEBREIDE DESKTOP

Ja