

Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm
2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)
Inklusive Infrarotfernbedienung



Durch Verwendung der neuesten Chip-Technologie für Niedrigimpedanz-Digitalverstärker gibt das neue Techconnect Amp-Modul leistungsstarke 2 x 25 W RMS (bei 8 Ohm) aus, passt aber an den Platz eines Techconnect-Zweifachmoduls. Geeignet für Besprechungsräume, Museen und Präsentationssuiten.

Eingang an der Vorderseite

Zwei Eingänge sind nach hinten mit abnehmbaren Phoenix-Anschlüssen verdrahtet. Darüber hinaus ist Eingang 1 für einen leichten Zugriff auf der Frontplatte über eine Miniklinke-Anschlussbuchse herausgeführt. Dieser „halbnormalisierte“ Eingang schaltet den rückwärtigen Anschluss ab.

D Klasse-Verstärker

Digitalverstärker verbrauchen nur dann Strom, wenn sie das Programm verstärken, also auch bei voller Lautstärke. Sie sind effektiv ausgeschaltet, wenn kein Eingangssignal anliegt. Digitalverstärker haben ebenfalls den Vorteil, dass sie keine Wärme abstrahlen, sodass kein sperriger Kühlkörper erforderlich ist.

Vier Lautsprecher ansteuern

Lassen Sie sich nicht von der Größe täuschen: Der Techconnect Amp kann eine Last von 4 Ohm betreiben und ermöglicht es Ihnen damit, bis zu vier 8-Ohm Lautsprecher (oder zwei 4-Ohm-Lautsprecher) anzusteuern.

Speicherung von Voreinstellungen

Wird Spannung angelegt, schaltet sich der Techconnect Amp standardmäßig ein und verwendet die zuletzt verwendeten Einstellungen. Für Anwendungen im Hotelbereich kann er so eingestellt werden, dass er bei jedem Einschalten auf eine bestimmte Voreinstellung (z. B. für Eingangsquelle und Lautstärke) zurückkehrt – beispielsweise in Hotelzimmern.

Taktiler Regler

Durch eine einfache, übersichtliche Bedienoberfläche ist die Benutzung des Produkts einfach. Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch langes Drücken des Reglers. Kurz drücken, um den Eingang zu wechseln.

Fernbedienung

Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedienung und für die Integration mit einem Steuersystem wie dem Techconnect Control befinden sich IR-Empfänger auf der Vorderseite und zusätzlich auf der Rückseite. Hinweis: Dieser Verstärker besitzt keinen Klangregler. Auf den Ersatzfernbedienungen von Vision befinden sich Klangtasten, die mit diesem Produkt aber nicht funktionieren.

Einfache Installation und Deinstallation

Ein robustes Modul, das einfach installiert oder entfernt und von der Vorderseite abgeklemmt werden kann. Durch abnehmbare Phoenix-Anschlüsse sind auch Endbenutzer ohne technische Kenntnisse in der Lage, es bei Bedarf sehr einfach zu deinstallieren.

Enthaltene Kabel

Das Lautsprecherkabel sowie kurze Eingangskabel sind zur Verbindung mit der Rückseite benachbarter Eingangsmodule am Techconnect im Lieferumfang enthalten.

Sicher

Ideal geeignet, falls keine Möbel vorhanden sind, auf denen ein Verstärker platziert werden kann, und da die Installation an der Wand stattfindet, ist dieser als Ziel von Diebstählen weniger auffällig.

Griffbereit

Kann an einer beliebigen Stelle im Raum positioniert werden und eignet sich daher bestens für Schulungsräume, Sitzungssäle und Klassenzimmer.

Integrierte Techconnect-Familie

Im Lieferumfang ist ein 1-fach-Installationsgehäuse mit Rahmen enthalten. Alternativ kann es zusammen mit anderen Techconnect-Modulen in einem 2-fach-Rahmen montiert werden.

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN VERSTÄRKERMODUL

42 x 64 x 36mm

ABMESSUNGEN INSTALLATIONSGEHÄUSE

86 x 86 x 45mm

ABMESSUNGEN RAHMEN

86 x 86 x 8mm

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

240 x 205 x 63 mm

VERSTÄRKERGEWICHT

63 g

VERPACKUNGSGEWICHT

1,1 kg

FARBE

Weiß

EINGÄNGE

2 x Stereoeingänge über abnehmbare Phoenix-Anschlüsse

2 X 25 W BEI 8 OHM

KLIRRFAKTOR (THD) KLEINER/GLEICH

1 % (20 Hz bis 22 kHz)

FREQUENZBEREICH (LINE-EINGANG)

80 Hz bis 22 kHz (± 2 dB)

SIGNAL/RAUSCHABSTAND (LINE-EINGANG)

größer/gleich 98 dB (A-gewichtet)

VERHÄLTNIS EINGANGSSIGNAL/IMPEDANZ (LINE-EINGANG)

500 mV/50 k Ω

LEISTUNGS-AUFNAHME (NENN-WERT)

kleiner/gleich 50 W

ENTHALTENES ZUBEHÖR

1 x 1-fach-Installationsgehäuse 1 x Einfachrahmen 2 x Eingangskabel, je 150 mm 2 x nicht abgeschirmte Lautsprecherkabel, je 5 m 1 x Fernbedienung mit Batterien

STROMVERSORGUNG

100-240 VAC 50/60 Hz Externe Stromversorgung – 15 V/4 A

TRANSFORMATOR IN LAPTOP-BAUWEISE

ENTHÄLT 4 X 0,5 M C8-NETZKABEL

4 x 0,5 m Figure-8

LÄNGE GLEICHSTROMKABEL

4 m

ABMESSUNGEN TRANSFORMATOR

108 x 50 x 33mm

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, IC, UKCA

TEILEBESTELLNUMMER IM PAKET MIT WANDLAUTSPRECHERN

TC3-AMP+SP-1800 [EU SAP: 3692237]

TEILEBESTELLNUMMER IM PAKET MIT DECKENLAUTSPRECHERN

TC3-AMP+CS-1900 [EU SAP: 5356158]

ERSATZ-INFRA-ROT-FERNBEDIENUNG

TC3-AMP RC [EU SAP: 3940956]

MATERIAL

Kunststoff

