



TC3-bedieningsmodule

TC3-CTL EU SAP: 3446596 US SAP: 12939501

vav.link/nl/tc3-ctl

Bediening van projectors enz. via IR, RS-232, RS-485, en 12V
Planning van commando's
Voeding d.m.v. stroomnetadapter of batterijen

De Techconnect Control³ is de meest flexibele en professionele AV-bedieningsmodule op de markt. Een eenvoudig bedieningspaneel voor de totale controle over de alledaagse functies. Geen technische support calls. Geen zoekgeraakte afstandsbedieningen. Alles samen in één veilige Techconnect-module.



Eenvoudige modus

Druk op de twee midden knoppen en zet de Control3 in de leermodus. Richt de originele afstandsbediening vervolgens op de voorkant van de bedieningsmodule en programmeer 1 code per knop. "Off" is vooraf ingesteld om de code voor projectors tweemaal te verzenden en met de onderste knoppen (mits ingedrukt) worden de codes continu verzonden.

Geavanceerde modus

Sluit het product aan op een PC en gebruik de meegeleverde software om meerdere RS-232, IR, en 12v triggers toe te wijzen aan iedere knop. De commando's voor de knoppen kunnen tegelijk, opeenvolgend of continu worden verzonden.

Labels

Om de labels te vervangen, dienen de klemmen van het afdekkapje te worden verwijderd. Het product wordt geleverd met een set voorgedrukte labels, maar u kunt ook uw eigen labels printen.

Backlit-knoppen

De knoppen voor de achtergrondverlichting zijn goed afleesbaar. De levering is inclusief een set blanco knoppen om de achtergrondverlichting van evt. ongebruikte toetsen af te dekken.

Planning

Enmaal geprogrammeerd, kan er een schema worden opgesteld.

Vertraging

De commando's kunnen tot maximaal 60 seconden worden vertraagd. Bijvoorbeeld bij het aanzetten van een projector. Deze moet eerst opwarmen, en dat duurt eventjes. Dit zorgt ervoor dat het automatische scherm pas naar beneden komt wanneer de projector gebruiksklaar is.

Kopiëren

Programma's kunnen worden opgeslagen op een PC om het kopiëren voor een snellere roll out te vereenvoudigen.

Meer knoppen nodig?

Indien er meer dan zes knoppen vereist zijn, kunt u m.b.v. de software een andere bedieningsmodule toevoegen als extensietoets, die via RS485 in verbinding staat met de master. Alle commando's worden nog steeds vastgehouden en verzonden door de Control3.

Codebibliotheek

Het programmeren wordt versneld door een geïntegreerde bibliotheek met IR en RS-232 codes. IR-codes kunnen worden toegevoegd m.b.v. de originele afstandsbediening of (als u de afstandsbediening kwijt bent) door de hex-code te kopiëren en te plakken.

Alternatieve Code Learning

IR-codes kunnen worden toegevoegd met behulp van de originele afstandsbediening, of door het kopiëren en plakken van de hexadecimale code als u de afstandsbediening kwijt.



VISION



Batterij

De Control3 wordt geleverd met een stroomnetadapter, maar kan ook worden gevoed door 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd). De stroombron wordt geselecteerd d.m.v een schakelaar onder de voedingsbron. Opmerking: bij voeding met batterijen blijft de achtergrondverlichting niet branden en worden de 12v triggers niet verzonden.

IR

De IR-ontvanger voor de z.g. "leercodes" bevindt zich op het frontpaneel. Hier bevindt zich ook een IR-zender, waardoor gebruik van een IR-kabel in kleinere ruimtes overbodig is. Het product wordt geleverd met twee externe IR-zenders, één met 10 m en één met 200 mm kabel.

RS-232 and 485

Deze twee protocollen gebruiken dezelfde codes, maar alleen de RS-485 vereist twee kabels en kan vanaf een grotere afstand worden bediend. Opmerking: een projector met een RS-232 poort kan geen RS-485 signaal decoderen.

12v Trigger

Veel projectieschermen worden bediend met een 12v (2.4w) trigger-voltage. Opmerking: veel projectieschermen met afstandsbediening gebruiken RF, welke niet door de Control3 kan worden geleerd noch verzonden.

Eenvoudige bedrading

Om het tempo van de installatie wordt geleverd met een korte 9-pins seriële kabel die wordt aangesloten op de phoenix poort van de controle.



MANUAL

Manual

EN PDF 1.49 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/manuals/TC3-CTL_manual_en.pdf

Manual

NL PDF 673.81 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/manuals/TC3-CTL_manual_nl.pdf

SOFTWARE

Techconnect control v190819

ZIP 52.31 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/software/techconnect_control_v190819.zip

IMAGE

Product Images

ZIP 12.72 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/images/TC3-CTL.zip>

Supply Unit

JPEG 234.16 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/images/TC2-P12V0.5A-Power-Supply-Unit.jpg>

Front angle

PNG 1.83 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/images/TC3-CTL_front_angle.png

Module

PNG 1.25 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/images/TC3-CTL_module.png

Module front angle

PNG 838.55 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/images/TC3-CTL_module_front_angle.png

Rear angle

PNG 0.98 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/images/TC3-CTL_rear_angle.png

Product Images

PNG 745.04 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/images/TC3-CTL.png>

Dims

PNG 14.77 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/images/TC3-CTL_dims.png

Config

JPEG 7.97 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC3-CTL/images/TC3-CTL_config.jpg

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT

64 x 42 x 48 mm / 2,52" x 1,65" x 1,89" (lengte x breedte x hoogte)

BACKBOX AFMETINGEN

86 x 86 x 45mm / 3,39" x 3,39" x 1,77"

SURROUND AFMETINGEN

86 x 86 x 8mm / 3,39" x 3,39" x 0,31"

AFMETINGEN VERPAKKING

180 x 150 x 63 mm / 7,09" x 5,91" x 2,48"

GEWICHT PRODUCT

63 gram / 0,14 lb

GEWICHT MET VERPAKKING

0,5kg / 1,1 lb

MATERIAAL

Kunststof

KLEUR

Wit

STROOMVOORZIENING

100/240v, 50/60Hz AC12 volt / 0,5 amp

TRANSFORMATOR IN STEKKER GEÏNTEGREERD

BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS

UK/EU/US/AU

LENGTE WISSELSTROOMSNOER

4 m

AFMETINGEN TRANSFORMATOR

66 x 43 x 30 mm / 2,6" x 1,69" x 1,18"

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

5 x blanco knoppen 1 x set labels 1 x single-gang Techconnect backbox 1 x single-gang Techconnect surround 1 x IR-blaster met 20 m kabel 1 x IR-blaster met 150 mm (5,91") kabel 1 x RS-232 9-pin D-Sub 150 mm (5,91") adapterkabel

STATISCH

<= 5uA

VERZENDEN

<= 20mA

KOPIËREN

<= 10mA

GARANTIE

Levenslang retourneren

VOLDOET AAN EISEN VOOR

RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC

VERVANGENDE NETVOEDING

TC2 P12V0.5A